

Wandtaster für Markenschalter – 2-fach

HmIP-BRC2-2

Der Homematic IP Wandtaster für Markenschalter bietet für jede Anwendung im Smart Home die richtige Lösung. Über eine konventionelle Tasterwippe können eine oder gleichzeitig mehrere Funktionen ausgelöst werden: bspw. Lichtquellen ein- bzw. ausschalten, Ecobetrieb aktivieren bzw. deaktivieren oder Rollläden hoch- bzw. herunterfahren.



TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5–35 °C
Gewicht	47 g
Abmessungen (B x H x T)	71 x 71 x 37 mm
Stromaufnahme	10 mA max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	0,2 W
Leitungsart und -querschnitt starre Leitung	starre Leitung, 0,75–1,5 mm ²
Leitungsart und -querschnitt flexible Leitung	flexible Leitung (ohne und mit Aderendhülse), 0,75–1,5 mm ²
Installation	in Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1
Typ. Funk-Freifeldreichweite	240 m
Funk-Frequenzband	868,0–868,6 MHz / 869,4–869,65 MHz

HIGHLIGHTS

- Schnelle Montage in Gerätedosen
- Integration in bestehende Schalterserien
- Steuerung mehrerer Homematic IP Aktoren
- Komfortable Steuerung über zwei Kanäle
- Pairing-Funktion mit Schaltaktoren (HmIP-FSI16-2)

ANWENDUNGSBEREICHE

Heizung und Raumklima, Licht und Beschattung, Sicherheit und Alarm, Zutritt, Wetter und Umwelt

LIEFERUMFANG

Wandtaster für Markenschalter – 2-fach
 2x Schrauben (3,2 x 15 mm)
 2x Schrauben (3,2 x 25 mm)
 Bedienungsanleitung

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	161839A0
EAN-Code	4047976618392
Kurzbezeichnung	HmIP-BRC2-2
Verpackungseinheit	90
Maße Verpackung	122 x 112 x 48 mm
Gewicht inkl. Verpackung	122 g

DIE RICHTIGE FUNKTION FÜR JEDE ANWENDUNG

Die Tasten sorgen für die komfortable Steuerung von Geräten oder Systemfunktionen im Smart Home: bspw. Lichtquellen ein- bzw. ausschalten, Ecobetrieb aktivieren bzw. deaktivieren oder Rollläden hoch- bzw. runterfahren.

EINFACH INTEGRIERT IN VORHANDENES DESIGN

Um eine Kompatibilität mit möglichst vielen Herstellern zu erreichen und eine Integration in die verschiedenen Designs zu erleichtern, sind verschiedene Wippadapter als Zubehör erhältlich. Eine separate Liste zur Kompatibilität mit gängigen Schalterserien finden Sie hier: [Übersicht Schalterserien](#)

DIE FERNBEDIENUNG FÜR DIE UNTERPUTZDOSE

Nach der Inbetriebnahme können gleichzeitig mehrere Homematic IP (Wired) Aktoren und Systemfunktionen per Tastendruck über eine konventionelle Tasterwippe gesteuert werden.

EINFACHE MONTAGE UND INSTALLATION

Die Montage erfolgt werkzeuglos über integrierte Federkraftklemmen. Die Spannungsversorgung wird über passende Steckverbinder realisiert, wodurch eine effiziente Verdrahtung möglich ist.

Das Gerät kann in einer freien Gerätedose montiert werden oder bereits bestehende Schalter ersetzen, wenn neben der Phase auch ein Neutraleiter in der Schalterdose vorhanden ist.