

## Funk-Display-Wandtaster, Aufputzmontage



Artikel-Nr.: 85975

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ermöglicht die Bedienung von angelernten Empfängern
- Mehrere Aktionen lassen sich mit nur einem Tastendruck ausführen
- Passend zu allen gängigen Schalterprogrammen
- Freie Texteingabe für Raum- und Programmnamen
- Frei im Raum platzierbar durch Batteriebetrieb
- Anzeige über Farb-Grafikdisplay
- Display zeigt Namen, den Raum eines angelernten Gerätes und Statusmeldungen an
- Direktes Anlernen sowie Einbindung und Programmierung über die Zentrale CCU möglich
- Anlernmodus kann über das Menü des Wandtasters aktiviert werden (kein Abnehmen des Schalters erforderlich)
- Bis zu 100 Geräte (max. 10 pro Kanal) anlernbar

### TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	3x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	> 100 m
Batterielebensdauer:	2 Jahre typ. (bei bis zu 10 Bestätigungen/Tag)
Display:	OLED Vollgrafik-Display
Schutzart:	IP 20
Abmessungen (B x H x T):	83 x 83 x 18 mm
Gewicht:	100 g (inkl. Batterien)

### LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	85975
EAN-Code:	4047976859757
Kurzbezeichnung:	HM-PB-4Dis-WM-2
Verpackungseinheit:	90
Maße Verpackung:	122 x 112 x 48 mm
Gesamtgewicht:	193,0 g

### LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB  
3x 1,5 V LR03/Micro/AAA  
Montagematerial (4x Schrauben  
3,0 x 30 mm, 4x Dübel 5 mm)