

Garagentortaster

Artikel-Nr.: 150586A0



Produkteigenschaften

- Ermöglicht das Öffnen, Schließen und Stoppen von Garagentoren in Verbindung mit Garagentorantrieben
- Ersetzt herkömmliche Garagentortaster durch eine intelligent gesteuerte Lösung
- Individuelle Konfiguration und einfache Inbetriebnahme über die Homematic WebUI
- Komfortable Steuerung des Garagentors direkt am Gerät, per Funk-Fernbedienung oder über diverse Partner-Apps
- Besonders robust dank stabiler Gehäusekonstruktion
- Flexibler Einsatz wahlweise mit Batterien, über ein Steckernetzteil oder den Garagentorantrieb
- Einfache Montage und Installation durch mitgelieferte Schrauben und Dübel sowie die rückseitige Kabeldurchführung

Technische Daten

| | |
|------------------------------|--|
| Versorgungsspannung | 2x 1,5 V LR6/Mignon/AA oder 5-24 VDC |
| Stromaufnahme | 50 mA max. |
| Max. Schaltleistung | 24 V, 1 A |
| Batterielebensdauer | 2 Jahre (typ.) |
| Lastart | Ohmsche Last |
| Relais | Schließer |
| Leitungsart- und querschnitt | Flexible Leitung ohne Aderendhülse 0,08 bis 1,5 mm ² , starre Leitung 0,3 bis 1,6 mm ² |
| Schutzart | IP31 |
| Umgebungstemperatur | -10 bis +55 °C |
| Abmessungen (B x H x T) | 85 x 85 x 30,5 mm |
| Gewicht | 165 g (inkl. Batterien) |
| Funk-Frequenzband | 868,0-868,6 MHz 869,4-868,65 MHz |
| Typ. Funk-Freifeldreichweite | 190 m |



Exklusiv für die Zentrale CCU2/CCU3. Betrieb demnächst auch über den Homematic IP Access Point möglich.

Logistische Daten

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 150586A0 |
| EAN-Code | 4047976505869 |
| Kurzbezeichnung | HmIP-WGC |
| Verpackungseinheit | 60 |
| Maße Verpackung | 122 x 112 x 73 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung | 287,0 g |

Lieferumfang

| |
|--|
| Homematic IP Garagentortaster |
| Montagematerial (2x Schrauben, 2x Dübel) |
| 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien (2x) |
| Bedienungsanleitung |