

Inhalt

1	Wichtige Sicherheitshinweise.....	2
2	Konformitätserklärung:.....	10
3	Montage	11
3.1	Standfuß Montage	11
3.2	Wand Montage	12
4	Bedienelemente und Anschlüsse	13
4.1	Am Gerät.....	13
4.2	Anschlüsse.....	14
4.3	CI/CI+ Slot	15
4.4	Funktionen der Fernbedienung	18
4.5	Antennenanschluss	21
	Anschluss bei DVB-T2 Empfang oder Kabel TV	21
	Anschluss eines Satellitenempfängers	22
5	Erstinstallation	23
5.1	Grundeinstellungen.....	23
5.2	Sendersuche.....	24
	Satelliteneinstellung	27
5.3	Satelliten Einstellungen	29
	Transponder	29
5.4	Sendersuche.....	31
6	Menü-Einstellungen	33
6.1	MENÜ SENDER	33
6.2	MENÜ BILD	39
6.3	MENÜ TON.....	41
6.4	MENÜ ZEIT.....	42
6.5	MENÜ ERWEITERT	44
6.6	MENÜ SCHUTZ.....	46
7	EPG (Elektronischer Programmführer).....	51
8	Fehlersuche	52
8.1	Kein Bild /Kein Ton	52
8.2	Fehlermeldungen.....	54
9	CI+ Information.....	56
10	TELETEXT	58
11	Auswahl der Eingangsquelle.....	60
12	USB Medium anschließen	62
12.1	Fotowiedergabe	63
12.2	Musikwiedergabe.....	64
12.3	Videowiedergabe	65
13	Spezifikationen	67
14	Glossar.....	69
15	Garantiebedingungen	70

1 Wichtige Sicherheitshinweise


- 1) Lesen Sie diese Hinweise.
- 2) Beachten Sie diese Hinweise.
- 3) Beachten Sie alle Warnhinweise.
- 4) Befolgen Sie alle Hinweise.
- 5) Benutzen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser.
- 6) Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen Tuch.
- 7) Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen mit Zeitungen, Tischtüchern, Gardinen usw. und installieren Sie das Gerät nur entsprechend der Bedienungsanleitung.
- 8) Installieren Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Heizgeräten, Herden oder sonstigen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- 9) Das Gerät muss an einer geerdeten Steckdose angeschlossen werden.
- 10) Schützen Sie das Netzkabel, damit nicht darauf getreten oder es eingeklemmt wird. Achten Sie insbesondere auf den Stecker und den Bereich, in welchem das Netzkabel aus dem Gerät kommt.
- 11) Benutzen Sie ausschließlich von Hersteller empfohlene Zubehörteile.
- 12) Ziehen Sie während eines Gewitters und bei längerer Nichtbenutzung bitte den Netzstecker.


- 13) Wenden Sie sich mit Wartungsarbeiten nur an einen autorisierten Kundendienst. Wenden Sie sich an einen Kundendienst, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, wenn beispielsweise Netzkabel oder -stecker beschädigt sind, Feuchtigkeit oder Fremdkörper in das Gerät eingedrungen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder heruntergefallen ist.
- 14) Das Gerät wird durch Ziehen des Netzsteckers vollständig vom Stromnetz getrennt. Die Steckdose muss während des Betriebs jederzeit frei zugänglich sein.
- 15) Stellen Sie keine nackten Flammen (wie Kerzen) auf dem Gerät ab.
- 16) Entsorgen Sie Batterien stets umweltgerecht.
- 17) Das Gerät ist zur Benutzung in moderatem Klima ausgelegt.

WARNHINWEIS: Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät bitte weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

WARNHINWEIS: Setzen Sie die Batterien weder Hitze (direkte Sonneneinstrahlung) noch Feuer und dergleichen aus.



 Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.

 Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin.

Warnung



In diesem Gerät sind Hochspannungsteile eingebaut. Entfernen Sie nicht das Gehäuse auf der Rückseite. Überlassen Sie Reparaturen dem qualifizierten Servicepersonal.



Um Feuer oder elektrischen Spannungen vorzubeugen, setzen Sie das Gerät nie Regen oder Feuchtigkeit aus.



Werfen Sie keine Gegenstände gegen das Gerät, ins Gehäuse oder in andere Öffnungen des Gerätes. Spritzen Sie keine Flüssigkeiten gegen das Gerät.



Verdecken Sie nicht die Rückwand des Monitors. Ausreichende Belüftung ist erforderlich, um Beschädigungen der elektrischen Bestandteile zu verhindern.

Achtung



Klemmen Sie das Stromkabel nicht unter den Fernseher.




Stellen Sie sich nicht auf das Gerät und lehnen Sie sich nicht daran an. Stoßen Sie das Gerät nicht. Sie sollten besonders bei Kindern darauf achten. Das Gerät kann stark beschädigt werden, wenn es runterfällt.



Stellen Sie ihren Fernseher nicht auf unstabilen Untergrund. Das gerät kann stark beschädigt werden, wenn es runterfällt.



Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen, entfernen Sie den AC-Stecker von der Steckdose.



Soll der Fernseher in einen Schrank oder in eine ähnliche Einfassung platziert werden, müssen die minimalen Abstände eingehalten werden. Hitzeansammlungen können die Lebenszeit des Produktes beschränken und gefährlich werden.



Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.



Entsorgungshinweis

Bitte werfen Sie defekte und entladene Batterien nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie verbrauchte Batterien zu Ihrem Fachhändler oder zu einer entsprechenden Sammelstelle. Damit ermöglichen Sie eine umweltgerechte Entsorgung. Entladen sind Batterien in der Regel dann, wenn das Gerät abschaltet und „Batterie leer“ signalisiert oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien „nicht mehr einwandfrei funktioniert“.

Support

URL: <http://www.dyon.eu>

Auf unserer Website finden Sie neueste Informationen über dieses Gerät, über andere Produkte unseres Unternehmens und über unser Unternehmen selbst. Falls Sie Fragen oder Probleme haben, lesen Sie die FAQ's auf unserer Website oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst support@dyon.eu.

Hersteller

Axdia International GmbH Formerweg 9 D-47877 Willich (Germany)	Tel: +49(0) 2154 / 8826-0 Fax: +49(0) 2154 / 8826-100 Support-Hotline: +49 (0)2154 / 8826-101 Web: www.dyon.eu E-Mail: support@axdia.de
---	---

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist für den Empfang und zum Betrachten verschlüsselt und unverschlüsselter digitaler SD und HD-Satelliten-, DVB-S, DVB-T und DVB-C Kabelfernsehsender für den privaten Gebrauch bestimmt. Er ist ausschließlich für diesen Zweck bestimmt und darf nur dafür verwendet werden. Dazu gehört auch die Beachtung aller in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen, insbesondere der Sicherheitshinweise. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Darüber hinaus führt dies unmittelbar zum Verlust der Garantie. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch.

Dieses Gerät ist zukunftssicher und bereit für den Empfang von DVB-T2 in Deutschland. Der Empfang von DVB-T2 HD ermöglicht es Ihnen, hochauflösende HD-Sender über Antenne zu empfangen. Dafür nutzen wir den Übertragungs-Codec H.265/HEVC.

Kommen Sie in den Genuss von mehr hochauflösenden HD-Sendern mit dem DYON Fernseher!



Achtung

Das Gerät schaltet sich nach 2 Stunden ohne Bedienung selbstständig ab.

Bitte beachten Sie, dass es sich hier NICHT um einen Defekt, sondern um eine rechtliche Vorgabe handelt.

Ein Hinweis erscheint kurz vor der Abschaltung.

Drücken Sie eine beliebige Taste, um dies zu vermeiden. Schalten Sie das Gerät alternativ über den Hauptschalter aus und wieder ein, um es zu reaktivieren.

In den Systemeinstellungen

(Menü ZEIT – Option „Auto Stand-By“)

kann diese Funktion durch Einstellen auf „AUS“ deaktiviert werden.

DYON

2 Konformitätserklärung:

DE



Hiermit erklärt Axdia International GmbH, dass sich dieser LED TV in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien

2014/53/EU und 2009/125/EG befindet.

Die CE Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie im Internet auf:


www.dyon.eu – CE – RHOS

DYON

3 Montage

3.1 Standfuß Montage


Verwenden Sie die beiliegenden Schrauben, um die Standfüße an den entsprechenden Vorrichtungen auf der Geräteunterseite wie abgebildet zu fixieren.



3.2 Wand Montage


DE

Befestigen Sie Ihre Wandhalterung an den dafür vorgesehenen Gewinden auf der Rückseite. Beachten Sie den Lochabstand.




4 Bedienelemente und Anschlüsse

4.1 Am Gerät




Fernbedienungssensor und Statusanzeige
Im Stand-By leuchtet die Statusanzeige rot.



Fernseher ein- oder ausschalten

4.2 Anschlüsse

DE



Die Anschlüsse von unten nach oben:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. SCART | 7. DVB-S Anschluss |
| 2. HDMI 1 (ARC) | 8. DVB-C/-T Anschluss |
| 3. HDMI 2 | 9. CI-Modul |
| 4. VGA | 10. Mini AV/PC Audio |
| 5. USB-Anschluss | 11. Kopfhöreranschluss |
| 6. Digitaler Audioausgang (COAXIAL) | |

4.3 CI/CI+ Slot

Hinweis:

Zur CI Schnittstelle: Achten Sie beim Einsetzen darauf, dass die Vorderseite des CI-Moduls (CAM) nach Hinten, in Richtung „Wand“ weist.

Dieses Gerät ist mit einem CI+ Slot zur Benutzung mit CAM-Modul und Smartcard ausgestattet, womit Sie verschlüsselte Bezahlkanäle sehen können.

Die entsprechenden Module erwerben Sie bei Ihrem Pay-TV-Anbieter oder Ihrem Fachhändler.

Installation


1. Ziehen Sie den Netzstecker.
2. Vergewissern Sie sich vor dem Einsetzen des Moduls, dass die Smartcard korrekt im Modul eingesetzt ist (❶). Achten Sie beim Einsetzen auf die Ausrichtung.
Der Aufdruck auf Modul und der Chip der Smartcard falls vorhanden müssen oben sein.
3. Setzen Sie das Modul mit eingesetzter Smartcard mit dem Aufdruck auf dem Modul nach hinten ausgerichtet ein (❷). Setzen Sie das Modul vorsichtig in den Slot des Geräts ein, bis Sie etwas Widerstand spüren.
Drücken Sie das Modul vorsichtig im Slot an, bis es fest einsitzt.
4. Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.

Modul entfernen

1. Ziehen Sie den Netzstecker.
2. Nehmen Sie das Modul vorsichtig heraus.

DYON LIVE 42 PRO X

DE



DYON

Hinweis:

Modul und Smartcard gehören nicht zum Lieferumfang.

Installieren Sie das CI+ Modul, nachdem die Kanalsuche und alle sonstigen Einstellungen durchgeführt wurden.

Die Aktivierung der Karte kann einige Minuten dauern, wenn sie das erste Mal benutzt wird. Das Gerät überprüft das Modul nach jedem Einschalten.

Beachten Sie die Bedienungsanleitung des CI+ Moduls und der Smartcard.

Je nach Anbieter kann die Smartcard ggf. wegfallen.


Hinweise zu CI+:

Bitte beachten Sie, dass manche Funktionen auf einigen Kanälen eingeschränkt sein können.


Diese Einschränkungen sind durch den Sender bestimmt. Der Hersteller ist dafür nicht verantwortlich.

4.4 Funktionen der Fernbedienung

DE




1. **POWER:** Um den Fernseher auf Standby oder anzuschalten.
2. **MUTE:** Stumm schalten.
3. **P.MODE:** Ändern der Bildeinstellungen.
4. **AUDIO:** Tonspur ändern.
5. **S.MODE:** Ändern der Toneinstellungen.
6. **SUBTITLE:** Um zwischen verschiedenen Untertiteln im TV -Modus zu wechseln.
7. **ZIFFERNTASTEN:** Direktwahl der gespeicherten Sender.
8. **LIST:** Öffnen der Senderliste.
9. **RECALL:** Ruft den vorher gesehenen Sender auf.
10. **Display:** Zur Anzeige von Informationen des gerade gesehenen TV-Programms im TV-Modus.
11. **ASPECT:** Wechselt das Bildformat.
12. **TV / RADIO:** Im TV-Modus können Sie zwischen digitalem Fernsehen und Radio wechseln, falls verfügbar.
13. **FARBTASTE ROT:**
Im Menü: Menüfunktionen wie auf dem Bildschirm am unteren Rand angezeigt.
Im TV Teletext Modus: Zum direkten Öffnen weiterer Teletextseiten, wie am unteren Rand angezeigt. Ist die Seite nicht verfügbar, Blinkt die Anzeige der Farbe auf dem Bildschirm kurz.
14. **FARBTASTE BLAU:**
Siehe Farbtaste ROT
15. **FARBTASTE GRÜN:**
Siehe Farbtaste ROT
16. **FARBTASTE GELB:**
Siehe Farbtaste ROT
17. **SLEEP:** Zeiteinstellung für den Schlafmodus.
18. **SOURCE:** Um die Eingangsquelle auszuwählen.
19. **OK:** Zur Bestätigung einer Auswahl.
20. **PFEILTASTEN:** Bewegen in den Menüs.
21. **MENU:** Öffnen das TV-Einstellungsmenüs.
22. **EXIT:**
Im Menü: Um in das vorherige Menü zurück zu kehren oder das Menü zu verlassen.



23. **FAV:** Ruft die Favoritenprogrammliste auf.
24. **CH+/-:** Um die Programme zu wechseln.
25. **VOL+/-:** Zum Anpassen der Lautstärke.
26. **EPG:** Anzeigen von Programminformationen des laufenden Programms und der nachfolgenden Sendungen. (Nicht bei ATV)
27. **⏮ (Nur im USB Modus):** Wiedergabe / Pause
28. **⏭ (Nur im USB Modus):** Schneller Vorlauf
29. **⏪ (Nur im USB Modus):** Schneller Rücklauf
30. **■ (Nur im USB Modus):** Wiedergabestopp
31. **⏩ (Nur im USB Modus):** Zur nächsten Datei gehen
32. **⏮ (Nur im USB Modus):** Zur vorherigen Datei gehen
33. **TEXT:** Teletext im TV Modus aufzurufen oder verlassen.
34. **S. PAGE (Nur im TV Teletext Modus):** Manche Seiten enthalten Unterseiten, die automatisch nacheinander angezeigt werden. Mit dieser Taste können Sie die Reihenfolge anhalten oder die automatische Wiedergabe weiterführen. Die Eingabe wird oben links angezeigt.
35. **INDEX (Nur im TV Teletext Modus):** Öffnen der Teletext Startseite (Index-Seite 100)
36. **HOLD (Im TV-Teletext Modus):** Automatischen Teletext-Seitenvorlauf anhalten
37. **SIZE (Nur im TV Teletext Modus):** Ansicht ändern
38. **REVEAL (Nur im TV Teletext Modus):** Verdeckte Teletext-Informationen anzeigen oder ausblenden, falls verfügbar.

Einlegen der Batterie in die Fernbedienung



1. Nehmen Sie den Batteriedeckel ab.
2. Legen Sie zwei AAA 1.5V Batterien ein. Gehen Sie sicher, dass die Polung (+ oder -) richtig ist. Die Polung ist angegeben.
3. Legen Sie den Batteriedeckel wieder ein.
Wechseln Sie die Batterien aus, wenn die folgenden Anzeichen da sind:
 - Signal ist zögernd oder unregelmäßig.
 - Es ist keine Bedienung mehr möglich.

Hinweis:

- 1) Alkaline Batterien werden empfohlen.
- 2) Entfernen Sie die Batterien, wenn diese leer sind oder wenn die Fernbedienung für längere Zeit nicht gebraucht wird.



Hinweise zu Batterien

Entfernen Sie die Batterien, falls sie nicht für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. Achten Sie bitte darauf die Batterien nicht zu erwärmen oder in Feuer zu entsorgen, nicht zerlegen, weder deformieren noch zu modifizieren.

4.5 Antennenanschluss

Anschluss bei DVB-T2 Empfang oder Kabel TV

Schließen Sie das Signalkabel (z.B. das Antennenkabel) am Antenneneingang (RF) auf der Geräterückseite an.

Nach dem Anschluss schalten Sie das Gerät ein.

Führen Sie die Erstinstallation durch, oder drücken Sie SOURCE, wählen Sie DVB-T/C und führen Sie die Sendersuche durch. Beachten Sie dazu die Empfangsweg Einstellungen.

i Hinweis zu DVB-T

Ob und wie viele Sender empfangen werden können, hängt vom Einsatzort des Gerätes und der Verfügbarkeit von DVB-T Sendern in dieser Region ab. DVB-T Radio Sender sind nur in sehr wenigen Regionen verfügbar. Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung von DVB-T bei jedem größeren Ortswechsel ein neuer Sendersuchlauf durchgeführt werden sollte. Ausgestrahlte Sender und deren Sendefrequenz variieren von Region zu Region.

i Ergänzung zu DVB-T2

Dieses Gerät ist zum Empfang von DVB-T2 Sendern in Deutschland geeignet. Stellen Sie sicher, dass DVB-T2 in Ihrer Region verfügbar ist. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an unseren Support.

Beachten Sie, dass Sie nun möglicherweise ein CI+ Modul für DVB-T2 zum Empfang privater Sender benötigen. Öffentlich-rechtliche Sender wie z.B. ARD und ZDF können auch ohne Modul gesehen werden.

Achtung! Das CI+ Modul hat die entsprechenden Funktionen einer Smart Card bereits integriert. Sie benötigen in Deutschland daher nur das CI+Modul.

Anschluss eines Satellitenempfängers

DE

Schließen Sie das Signalkabel am LNB IN Eingang auf der Geräterückseite an.

Nach dem Anschluss schalten Sie das Gerät ein. Führen Sie die Erstinstallation durch, oder drücken Sie SOURCE, wählen Sie SATELLIT und führen Sie die Sendersuche durch. Beachten Sie dazu die Empfangsweg Einstellungen.

The image shows a large, light gray watermark of the brand name "DYON" in a bold, sans-serif font. The letter "Y" is stylized with a small blue square at its base. The letter "O" has a horizontal line through its center. The letter "N" has a small blue square at its base.

5 Erstinstallation



Hinweis:

Stellen Sie bitte bevor sie fortfahren sicher, dass das Empfangs- / bzw. Antennenkabel angeschlossen ist.

5.1 Grundeinstellungen

Dieser Bildschirm wird nur angezeigt, wenn der Fernseher zum ersten Mal eingeschaltet oder auf die Werkseinstellung zurückgesetzt wurde.



Bitte wählen Sie mit den ◀ ▶ ▲ ▼ Tasten die gewünschte Sprache und das gewünschte Land und die Umfeld Einstellung aus.

Um fortzufahren bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

Umfeldeinstellung:

Heim-Modus

Angepasste Beleuchtungsstärke für den Heimbereich.

Ausstellungsmodus

Angepasste Beleuchtungsstärke für helle Umgebungen (z.B. Verkaufsräume)

5.2 Sendersuche

DE




Hinweis:

Empfangen Sie Fernsehen zur privaten Nutzung, ist in der Regel **DTV** die Richtige Wahl für die Empfangsart. Wählen Sie dann den bei Ihnen verfügbaren Empfangsweg. Weitere Einstellungen sind üblicherweise nicht nötig.

Empfangsart

Wählen Sie nun die gewünschte Empfangsart mit den Pfeiltasten ▲ ▼ aus.



ATV

Mit ATV sind *analoge TV Sender* gemeint, wie sie mittlerweile nur noch in großen Satellit-Verteilanlagen wie beispielsweise in Hotels zum Einsatz kommen.

DTV

Bei privatem TV Empfang, unabhängig davon welchen Empfangsweg Sie nutzen, ist DTV für *digitale TV Sender* die richtige Einstellung. Eine zeitgleiche analoge Suche muss nicht durchgeführt werden.



Wenn Sie DVB-C / DVB-T ausgewählt haben, gehen Sie auf „Suchtyp Vollsuche“ und bestätigen Sie mit OK. Nun wählen Sie bitte auch das Land aus und bestätigen Sie mit der OK Taste. Jetzt startet eine Sendersuche im DTV Modus. Mit der EXIT oder MENÜ Taste können Sie den Sendersuchlauf verlassen. Drücken Sie die ◀ oder ▶ - Taste um den Suchlauf fortzusetzen.

Wenn Sie die Anschlussart SAT ausgewählt haben sehen Sie dieses Fenster.


Satelliten Einstellungen

Satellit	Ku-Astra 1H,1KR,1L	
001 013.0 E Ku-HOTBIRD 6,7A,8	LNB Typ	09750/10600
002 019.2 E Ku-		13/18V
003 023.5 E Ku-	Möchten Sie die vorinstallierte Senderliste laden? Drücken Sie EXIT, um den Suchlauf zu überspringen. Wenn Sie einen neuen Suchlauf starten möchten drücken Sie die BLAUE Taste.	
004 355.0 W Ku-		Auto
005 028.2 E Ku-		Kein/e
006 004.8 E Ku-	Suche	EXIT Beenden
007 042.0 E Ku-TURKSAT 2A, 3A	Motor	Kein/e
008 357.0 E Ku-EUTELSAT 3B		

Qualität

EPG Transponder OK Auswählen Bearbeiten Suche

EXIT BEENDEN Hinzufügen Löschen



Um die vorinstallierte ASTRA 19.2E Senderliste zu laden drücken EXIT. Drücken Sie die blaue Taste um Ihre eigenen Einstellungen vorzunehmen.

Empfangsweg

Wählen Sie anschließend den Empfangsweg abhängig davon, wie TV Sender bei Ihnen empfangen werden.

DVB-C → Kabelfernsehen

Wenn Sie **Kabelfernsehen** sehen möchten, wählen Sie bitte bei EMPFANGSWEG die Option **DVB-C** mit Hilfe der Pfeiltasten aus.

Weitere Einstellungen sind in der Regel nicht nötig.

Bestätigen Sie mit der OK Taste um die Sendersuche zu starten.

DVB-T →

Terrestrischer Empfang über Zimmer-/ oder Dachantenne

Verwenden Sie eine Zimmer-/ oder Dachantenne um Fernsehsender zu empfangen, wählen Sie bitte bei EMPFANGSWEG die Option **DVB-T** mit Hilfe der Pfeiltasten aus.

Weitere Einstellungen sind in der Regel nicht nötig.

Bestätigen Sie mit der OK Taste um die Sendersuche zu Starten.



Satellit

Drücken Sie die "Source" Taste auf der Fernbedienung, um das Auswahlmenü zu öffnen. Benutzen Sie die

▲/▼ Tasten um den DVB-S2 (Satellit) Modus auszuwählen und bestätigen Sie diesen mit "Ok". Eine Programmliste des Astra 19.2 Satelliten ist vorinstalliert.



Hinweis:

Wenn Sie andere Satelliten schauen möchten, folgen Sie bitte den Satelliteneinstellungen und nehmen Sie die korrekte Einstellung dort vor.

Wenn Sie mehr als nur einen Satelliten schauen möchten, nehmen Sie bitte die korrekten Einstellungen bei Diseqc LNB vor.

Satelliteneinstellung

Hier konfigurieren Sie die Einstellungen der Satelliten, bestätigen Sie diesen Punkt mit „OK“.

Satellitenliste: Drücken Sie ▲/▼ zur Auswahl eines Satelliten, dessen Einstellungen auf der rechten Seite angezeigt werden.

DYON LIVE 42 PRO X

DE

LNB-Typ	Drücken Sie ◀ / ▶ / OK zur Anzeige einer Liste von LNB-Typen, die als Frequenzen lokaler Oszillatoren angezeigt werden. Sie können die Frequenz ebenfalls als Einzel- oder Doppelnutzer unten in der Liste eingeben.
LNB-Spannung	Drücken Sie ◀ / ▶ zur Einstellung der LNB-Leistung.
22K	Drücken Sie ◀ / ▶ zum Ein- oder Ausschalten von 22K, die Einstellung erfolgt automatisch, wenn der LNB-Typ dualer lokaler Oszillator ist.
Toneburst:	Toneburst-Umschaltung aktivieren oder deaktivieren.
DiSEqC1.0:	Wählen Sie den korrekten Port bis zu 4 für den korrekten LNB.
DiSEqC1.1:	Wählen Sie den korrekten Port bis zu 16 für den korrekten LNB.
Motor:	Mit den Navigationstasten links/rechts wählen Sie DiSEqC1.2 oder DiSEqC1.3. Mit OK zeigen Sie das Menü zur Positionseinstellung an.
DiSEqC1.2:	Motor in korrekte Position zum Arretieren des Signals fahren.
DiSEqC1.3:	Motor entsprechend lokaler und Satellitenpositionen fahren.
Motoreinstellungen:	(Wählen Sie DiSEqC und drücken Sie OK)
Auto:	Mit den Navigationstasten links/rechts bewegen Sie die Antenne in West/Ost-Richtung. Der Motor stoppt automatisch, wenn das Signal empfangen wird.
Kontinuierlich:	Mit den Navigationstasten links/rechts bewegen Sie die Antenne in West/Ost-Richtung. Der Motor stoppt erst, wenn Sie ihn manuell anhalten.
Schrittweise [1]:	Mit den Navigationstasten links/rechts gehen Sie nur jeweils einen Schritt weiter.
Position speichern:	Aktuelle Position des Motors speichern.
Position aufrufen:	Mit den Navigationstasten links/rechts rufen Sie die gespeicherte Position auf.
Referenz aufrufen:	Alle Positionen zurückstellen.
X aufrufen:	Position aufrufen, die für lokale und Satellitenpositionen berechnet wurde.

5.3 Satelliten Einstellungen

Satellit hinzufügen

Drücken Sie „Rot“ um einen neuen Satelliten hinzuzufügen. Beachten Sie dabei, dass der eingetragene Name einzigartig sein muss.

Der Name wird über eine Bildschirmtastatur eingetragen.

Satellit bearbeiten

Wählen Sie den zu bearbeiteten Satelliten aus und drücken Sie „Grün“

Satellit löschen

Wählen Sie den Satelliten aus, der entfernt werden soll und drücken „Gelb“.

Bestätigen Sie mit „Ok“

Transponder

Drücken Sie **EPG**, um zur Liste der Transponder des eingestellten Satelliten umzuschalten. Drücken Sie erneut **EPG**, um zur Satellitenliste zurückzuschalten.

Transponder hinzufügen:

Drücken Sie die **ROTE** Taste, um einen neuen Transponder hinzuzufügen. Ein bestehender TP kann nicht unter dem gleichen Satelliten gespeichert werden.

Transponder bearbeiten:

Drücken Sie die **GRÜNE** Taste, um einen Transponder zu bearbeiten. Ein bestehender TP kann nicht unter dem gleichen Satelliten gespeichert werden.

Transponder löschen:

Drücken Sie die **GELBE** Taste, um einen Transponder zu löschen. Drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

Einzelne Transponder suchen:

Drücken Sie die **BLAUE** Taste, um das Menü der Scaneinstellungen anzuzeigen. Nach der Konfiguration der Einstellungen drücken Sie **OK**, um den Scan zu starten.

Mehrere Transponder suchen:

Drücken Sie **OK** zur Auswahl der Transponder mit der **pinken** Markierung, dann drücken Sie die **BLAUE** Taste zur Anzeige des Menüs der Scan-Einstellungen. Nach der Konfiguration der Einstellungen drücken Sie **OK**, um den Scan nach mehreren Transpondern zu starten.



DYON

5.4 Sendersuche

- Einzel

Drücken Sie "Blau" um das Einstellungsfenster des Suchlaufs zu öffnen.

Suchart:

Drücken Sie ◀ / ▶ um den Suchlaufmodus auszuwählen.

Standard, welches die Vorhandenen Transponder absucht.

Netzwerk, sucht mit NIT.

Verschlüsselt: Drücken Sie ◀ / ▶ um **Alle** oder nur **FTA** (Frei Empfangbare) Programme zu Suchen.

Service Type: Drücken Sie ◀ / ▶ um **Alle**, **DTV** oder **Radio** Programme zu suchen. Bestätigen Sie die Einstellungen mit "OK"

- Mehrere

Drücken Sie bei der Auswahl der Satelliten "Ok" um den angewählten Satelliten **pink** zu markieren. Nach Einstellung wie in der Einzelnen Satelliten Suche, drücken Sie "Ok" zum Starten des Suchlaufs für mehrere Satelliten.



Wichtig!

Mit der EXIT oder MENÜ Taste können Sie den Sendersuchlauf abbrechen.

Beachten Sie bitte, dass bei einem Abbruch ggf. keine Sender gespeichert werden und daher kein Senderbild angezeigt wird.



Erste Hilfe!

Nach der Erstinstantion wird kein Sender angezeigt

- Prüfen Sie, ob das Antennenkable sowohl an der Anschlussdose, als auch am Gerät richtig angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass sowohl die richtige Empfangsart, als auch der richtige Empfangsweg gewählt wurden. Sind Sie sich nicht sicher, führen Sie die Erstinstantion bitte über das Menü „ERWEITERT“ und den Menüpunkt „Erstinstantion“ erneut aus.
- Wird ein CI-Modul Fehler wie beispielsweise „KEIN CI Modul“ oder „Fehlercode 17“ angezeigt, kann das verschiedene Ursachen haben. Bitte schlagen Sie im Kapitel „Fehlersuche“ nach.

6 Menü-Einstellungen

Drücken Sie die Menü – Taste und ◀ / ▶ um eine Seite auszuwählen. Drücken Sie ▲ / ▼ um eine Einstellung auszuwählen.


6.1 MENÜ SENDER



HINWEIS:

Nach der Erstinstallation können hier nur Sender der aktuell gewählten Empfangsquelle bearbeitet werden.

Der erste Menüpunkt ist das Sendermenü (nur für TV- oder DTV-Quellen).



Sie können hier Sender suchen und bearbeiten.

2) Manuelle DVB-T Suche:

Sie können einen DTV-Kanal auswählen und dann die Sender in diesem Kanal suchen.

Bitte drücken Sie ◀▶, um einen Kanal auszuwählen. Drücken Sie dann OK, um die Sender zu suchen.

HINWEIS: Bad (schlecht) - Normal (normal)- Good (gut) steht für die Signalstärke.



HINWEIS: Drücken Sie die rote Videotext-Taste, um die Sender nach der manuellen Suche zu speichern.

3) Programme bearbeiten:

Sie können Programme löschen, verschieben, überspringen oder zu Ihren Favoriten hinzufügen. Wechseln Sie hierzu zunächst in den Empfangsmodus DVB-T/C oder Satellit, in dem Sie die Senderliste bearbeiten und Sender sortieren möchten.

1. Drücken Sie die MENU-Taste auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie im SENDER-Menü den Punkt „Programme Bearbeiten“ aus und drücken Sie die OK-Taste.
3. Wählen Sie die Sender, die Sie bearbeiten möchten einzeln mit Hilfe der ▲/▼-Tasten aus.
4. Führen Sie nun eine der nachfolgenden Funktionen aus.

Kanäle Bearbeiten		
▲ ▼	1 The HITS	DTV
	2 TMF	DTV
	3 UKTV Br'tIdeas	DTV
	4 f th	DTV
	5 Ideal World	DTV
	1 Kiss	Radio
	2 Smash Hits!	Radio
	3 Kerrang!	Radio
	4 JAZZFM	Radio
	5 oneword	Radio
● Löschen	● Verschi...	● Überspr...
○ OK	FAV: FAV	↵ MENU

Rote Taste Löschen	Drücken Sie die rote Videotext-Taste. Das ausgewählte Programm wird gelöscht.
Gelbe Taste Verschieben/ Bewegen	Drücken Sie die gelbe Taste, nutzen Sie dann ▲/▼, um das Programm zu verschieben. Dann die gelbe Taste noch einmal drücken, um die Einstellung zu speichern.
Blaue Taste Überspringen	Drücken Sie die blaue Videotext-Taste, um das Programm zu überspringen. Das ⊙ erscheint rechts neben dem Programm. Wählen Sie das übersprungene Programm aus, drücken Sie die blaue Taste erneut, nun können Sie das Überspringen widerrufen. Das ⊙ verschwindet.
FAV (Favoriten)	Drücken Sie die FAV-Taste, rechts neben dem Programm wird ♥ angezeigt. Wählen Sie das FAV-Programm aus, drücken Sie die FAV-Taste erneut, das Programm ist aus den Favoriten entfernt, ♥ verschwindet.

4) **Signalinformation**

Wählen Sie mit den “ ▲▼ ” Tasten den Menüpunkt Signalinformation. Um Signalinformationen zu erhalten, bestätigen Sie mit der OK Taste. Mit der Menü Taste können Sie zum vorherigen Menü zurückkehren. Mit der EXIT Taste verlassen Sie das Menü.

5) **CI Informationen**

Wählen Sie mit den “ ▲▼ ” Tasten den Menüpunkt CI Information. Um CI Informationen zu erhalten, bestätigen Sie mit der OK Taste. Mit der Menü Taste können Sie zum vorherigen Menü zurückkehren. Mit der EXIT Taste verlassen Sie das Menü.

Es können nur Informationen über das CI Modul angezeigt werden, wenn das CI Modul eingesetzt ist.

DYON

6.2 MENÜ BILD

Der zweite Menüpunkt ist das MENÜ BILD. Sie können hier Bildeinstellung wie Kontrast, Helligkeit usw. vornehmen. Drücken Sie ▲▼, um eine Einstellung auszuwählen, drücken Sie ◀▶, um die Einstellung zu ändern und OK zur Bestätigung.
Drücken Sie die MENU Taste um vorhergehenden Menü zurückzukehren.



Beschreibung der einzelnen Menüpunkte:

DE

Bildeinstellung	Dynamisch, Standard, Mild, Persönlich
Kontrast	0-100 Einstellbar
Helligkeit	0-100 Einstellbar
Farbe	0-100 Einstellbar
Farbton	0-100 Einstellbar
Schärfe	0-100 Einstellbar
Farbtemperatur	Kalt, Normal, Warm
Seitenverhältnis	Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2
Rauschunterdrückung	Aus, Niedrig, Mittel, Hoch, Standard
Bildschirm	



HINWEIS:

Den Farbton kann nur bei NTSC-Systemen eingestellt werden.

Es gibt drei Farbtemperaturen, die ausgewählt werden können: kalt, mittel, warm.

Kontrast, Helligkeit, Farbe, Farbton, Schärfe können nur eingestellt werden, wenn als Bildmodus „Persönlich“ eingestellt wurde. Anderenfalls erfolgt die Einstellung anhand der vordefinierten Profile Standard, Dynamisch und Mild.

Die HDMI Modus Einstellung ist nur verfügbar wenn HDMI als Eingangsquelle gewählt wurde und ein Gerät angeschlossen ist.

6.3 MENÜ TON

Der dritte Menüpunkt ist das MENÜ TON.

Hier können Sie die Höhen und Bässe einstellen (nur wenn Ton Profil auf Persönlich eingestellt ist). Drücken Sie bei Ton Profil die Taste ◀▶ und dann ▲▼, um die Einstellung zu ändern und OK zur Bestätigung. Bei COAXIAL Mode und AD Schalter können Sie die Einstellung über die ◀▶ Taste ändern.

Drücken Sie die Taste MENU um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.



Beschreibung der einzelnen Menüpunkte:

Ton Profil	Standard, Musik, Film, Sport, Persönlich
Surround Sound	Surround Sound Ein oder Aus
SPDIF Mode	PCM / Auto (für den digitalen Tonausgang)
Audio Deskription	Ein / Aus (Für Sehgeschädigte bieten manche Programme zusätzliche Beschreibungen in Sprache)

6.4 MENÜ ZEIT

DE

Der vierte Menüpunkt ist das MENÜ ZEIT. Sie können den Einschlaf-Timer, die Auto Stand-By und die Anzeigezeit einstellen. Drücken Sie ▲▼, um eine Einstellung auszuwählen, drücken Sie dann die OK Taste und ▲▼ zum Ändern des Wertes und OK zur Bestätigung. Drücken Sie die MENU Taste um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.



Beschreibung der einzelnen Menüpunkte:

Uhr	Automatisch nach Zeitzone
Ausschaltzeit	Nach eingestellter Zeit geht der TV aus
Einschaltzeit	Bei eingestellter Zeit geht der TV von allein an
Abschalt-Timer	Aus, 15min, 30min, 45min, 60min, 90min, 120min und 240min
Auto Stand-By	Aus, 2H, 3H, 4H (Stunden)
Zeitzone	Zeitzone einstellen GMT+1
Anzeigezeit	5s, 15s and 30s (Sekunden)

DYON

6.5 MENÜ ERWEITERT

DE

Der fünfte Menüpunkt ist das MENÜ ERWEITERT. Sie können die Sprache des Menüs, die Tonspur, der Untertitel usw. einstellen. Drücken Sie ▲▼, um eine Einstellung auszuwählen, drücken Sie OK, um sie anzupassen, drücken Sie ▲▼ zum Ändern eines Wertes, drücken Sie OK zur Bestätigung. Drücken Sie die MENU Taste um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.



HINWEIS: Das Zurücksetzen auf den Auslieferungszustand löscht alle Programme und Kennwörter.

Beschreibung der einzelnen Menüpunkte

Menü Sprache	Menüsprache auswählen
Audiosprachen	Audiosprache auswählen
Untertitelsprache	Untertitelsprache auswählen
Werkseinstellung	Auf die Werksteinstellung zurücksetzen (allen Daten gehen dabei verloren)
HDMI CEC	Steuerung von über HDMI angeschlossenen Geräten
Heim-Modus	Home Modus / Ausstellungs...

6.6 MENÜ SCHUTZ

DE

Der sechste Menüpunkt ist das MENÜ SCHUTZ. Sie können das System sperren, ein Kennwort setzen, Programme sperren und Elternrichtlinien setzen. Wenn Sie das System gesperrt haben, können Sie keine Sender suchen oder Programme ändern. Drücken Sie ▲▼ um eine Einstellung auszuwählen, drücken Sie dann die Taste OK und danach ▲▼ zum Ändern eines Wertes, drücken Sie OK zur Bestätigung. Drücken Sie die MENU Taste um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.



Beschreibung der einzelnen Menüpunkte

System sperren	Hier können Sie das System Sperren, das Passwort lautet 6666.
PIN-Code setzen	Hier können Sie das Passwort ändern
Sender sperren	Hier können Sie bestimmte Sender mit der grünen Taste sperren.
Kindersicherung	Hier können Sie den Jugendschutz einstellen

**HINWEIS:**

Das Standard-Kennwort ist 6666.

Sollte das Menü komplett gesperrt sein, kann der Hotelmodus über die Tastenkombination **MENU – 4 – 5 – 8 – 8** (ohne Bindestriche) direkt geöffnet werden

Programm sperren: Drücken Sie ▲▼, um ein Programm auszuwählen, drücken Sie die grüne Videotext-Taste, um das Programm zu sperren. Wenn Sie das Programm freigeben möchten, gehen Sie bitte erneut ins Hauptmenü, geben das Kennwort (6666) ein, drücken Sie dann die grüne Taste erneut.

Jugendschutz: Drücken Sie die Taste OK und danach ▲▼ zum Ändern eines Wertes, drücken Sie OK zur Bestätigung.

Diese Option ist nur in den Modi DVB-T/DVB-C und DVB-S verfügbar.

Hotel Modus

DE

Hinweis zur Bedienung im Hotel Modus:

Um in den Hotel Modus zu gelangen, wählen Sie Menü die Tastenkombination „4588“. Nun ist dieser Menüpunkt aktiviert, drücken Sie ◀▶ zum Ändern der Einstellung (Ein/Aus) und Sie können den Punkt „Hotel Modus“ auswählen, bestätigen Sie dazu mit OK.

Nun wird Ihnen eine Liste angezeigt. Zum Auswählen der einzelnen Punkte, wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼ den gewünschten Menüpunkt aus und bestätigen Sie diesen mit der Pfeiltaste (rechts), wo Sie dann über die ◀▶/▲▼ Tasten die Einstellung ändern und mit der Taste OK bestätigen können. Um wieder zum Menüauswahlpunkt zu gelangen drücken Sie die MENU Taste auf der Fernbedienung. Um diesen Modus komplett zu verlassen, drücken Sie die EXIT Taste.

Tastenfunktionen im Hotelmodus

Pfeiltasten oben / unten	Auswahl der Menüpunkte
Pfeiltaste rechts	Bestätigung der Menüpunkte
Pfeiltaste links/rechts oder oben/unten	Einstellung ändern
Menü Taste	Zum vorherigen Menü zurück
EXIT Taste	Verlassen des Menüs

Hotel Menü

Hotel Modus	Aus
Maximale Lautstärke	100
Standard Lautstärke	30
Bedienfeld Taste	Rückmeldung
Sendersperre	Aus
Bildsperre	Aus
Sound Lock	Aus
Zeitsperre	Aus
Optionssperre	Aus
Lock Lock	Aus
Quelle sperren	Aus
Eingabe Modus starten	Aus
Zurücksetzen	
Backup erstellen	
Laden	

Beschreibung der einzelnen Menüpunkte

DE

Hotel Mode	Hotel Modus aktivieren oder deaktivieren
Maximale Lautstärke	Maximal einstellbare Lautstärke
Standard Lautstärke	Lautstärke beim Systemstart
Bedienfeldtaste	Sperrt das „Bedienfeld“
Sender Sperre	Sperrt Menü „Sender“
Bildsperre	Sperrt Menü „Bildeinstellung“
Sound Lock	Sperrt Menü „Audio“
Zeitsperre	Sperrt Menü „Zeit“
Optionssperre	Sperrt Menü „Optionen“
Lock Lock	Sperrt Menü „Sperre“
Quelle Sperren	Sperrt bestimmte Quellen
Eingabe Modus starten	Stellt ein auf welcher Quelle der TV starten soll
Zurücksetzen	Setzt Hotel Menü zurück
Backup erst.	Erstellt Backup von Senderliste
Laden	Lädt eine gespeicherte Senderliste

7 EPG (Elektronischer Programmführer)

Drücken sie die EPG-Taste, um den elektronischen Programmführer des aktiven Senders angezeigt. Darunter finden das Tagesprogramm.











EPG-PROGRAMMÜBERSICHT		Kanaleingabe
CH 1 The HITS		
▲▼	16:00-18:00	Star Date
	18:00-20:00	Classic Hits Weekend
	20:00-21:00	Kiss Smooth Grooves Chart
	21:00-23:00	Classic Hits Weekend
	23:00-00:00	Kerrang! Superstars of Noise
	00:00-06:00	Classic Hits All Night
● Info		
⊙ OK		◆ INDEX

Grüne Taste / INFO Taste	Drücken Sie die INFO-Taste, um die Programminformationen anzuzeigen.
▲▼▶◀	Nutzen Sie ▲▼▶◀ zur Auswahl der Programme, drücken

8 Fehlersuche

8.1 Kein Bild /Kein Ton

DE

Fehler / Problem / Symptom		Kontrolle
Bild	Ton	
 Schnee	 Rauschen	Position der Antenne, Ausrichtung und Verbindung
 Schatten	 Ton normal	Position der Antenne, Ausrichtung und Verbindung
 Störungen	 Rauschen	elektronische Geräte, Auto/Motorrad, Leuchtstoffröhren
 Normales Bild	 Stumm	Lautstärke (überprüfen Sie, ob die Stummschaltung aktiv ist oder ob alle Verbindungen des Audiosystems intakt sind)
 Kein Bild	 Stumm	Das Netzkabel ist nicht eingesteckt Der Netzschalter ist nicht eingeschaltet Kontrast und Helligkeit/Lautstärkeinstellungen Drücken Sie die Standby-Taste auf der Fernbedienung zur Kontrolle

Fernbedienung funktioniert nicht	Gerät ist ausgeschaltet.	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und schalten Sie das Gerät ein.
	Fernbedienung ist nicht auf den Sensor ausgerichtet.	Richten Sie die Fernbedienung auf die Frontblende des Geräts aus.
	Frontblende ist nicht in freier Sicht.	Entfernen Sie Behinderungen.
	Batterien der Fernbedienung nicht korrekt eingesetzt.	Überprüfen Sie die Polarität.
	Batterien der Fernbedienung erschöpft.	Tauschen Sie die Batterien der Fernbedienung aus.

DYON

8.2 Fehlermeldungen

Anzeige	Mögliche Ursache	Lösungen
Kein CI Modul	Es wird ein Verschlüsselter Sender angezeigt, aber das CI Modul ist nicht vorhanden oder reagiert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> - Ist kein Modul eingesetzt und möchten Sie kein Modul nutzen, wechseln Sie bitte den Sender. - Prüfen Sie, ob das Modul korrekt eingesetzt ist.
Fehlercode 17	Das eingesetzte Modul ist nicht für den gewählten Empfangsweg geeignet oder eingerichtet, oder der Sendersuchlauf wurde nicht erfolgreich beendet.	<ul style="list-style-type: none"> - Drücken Sie in einem TV Modus die OK-Taste um zu prüfen ob Ihre senderliste Sender enthält. Ist die Liste leer führen Sie bitte eine Sendersuch durch.
Kein Signal	Der Empfang ist gestört, das Antennenkabel ist nicht angeschlossen, ein nicht genutzter Empfangsweg wurde gewählt, oder der Sendersuchlauf wurde nicht erfolgreich beendet.	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfen Sie die Eingangsquelle mit Hilfe der SOURCE-Taste. - Überprüfen Sie das Antennenkabel. - Drücken Sie in einem TV Modus die OK-Taste um zu prüfen ob Ihre senderliste Sender enthält. Ist die Liste leer führen Sie bitte

HINWEIS:

In manchen Fällen, bei einer Fehlfunktion, sollte der Fernseher einfach mal in die Werkseinstellung zurückgesetzt werden (im Menü ERWEITERT).

DE**HINWEIS:**

Sollten Sie im Display den USB Modus, bzw. die Optionen "FOTO", "MUSIK" und "FILM" angezeigt bekommen und nicht mehr Ihr Fernsehprogramm, dann drücken Sie bitte die Taste SOURCE auf der Fernbedienung und wählen die gewünschte Quelle.



DYON

9 CI+ Information

DE

Der Fernseher verfügt über einen Schacht für CI+ Zusatzmodule mit Kartensteckplatz.

Unterschiedliche Module und Karten für Pay-TV sind im Fachhandel erhältlich.

- Einstecken: Der Fernseher ist ausgeschaltet. Stecken Sie das Zusatzmodul in den Schacht.

- Entfernen: Der Fernseher ist ausgeschaltet. Zum Entfernen ziehen Sie das Zusatzmodul heraus

Wenn sich ein Zusatzmodul im CI+ Schacht befindet, können über das Menü *CI Informationen* Änderungen vorgenommen werden.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**, um das Hauptmenü anzuzeigen.

2. Drücken Sie wiederholt die Pfeil nach unten Taste, bis *CI Informationen* markiert ist und drücken Sie die **OK** Taste zum öffnen der Einstellungen.

Die Unterpunkte werden aktiviert und können geändert werden. Beachten Sie bitte, dass hier verfügbare Einstellungen von dem verwendeten CAM Modul zur Verfügung gestellt werden.

Dieses Menü ist somit nicht fester Bestandteil des Geräts.

3. Markieren Sie mit den Pfeiltasten den gewünschten Punkt und drücken Sie **OK**, um den Punkt zu ändern.

4. Drücken Sie die Taste **EXIT**, um das Menü zu verlassen und die Einstellung zu speichern.

**Wichtig:**

Menü Optionen und vorhandene Einstellungspunkte sind abhängig von dem jeweils verwendete CI+ Modul.

Das CI+ Modul (nicht im Lieferumfang) ist notwendig, um mit Hilfe einer Smartkarte (nicht im Lieferumfang) verschlüsselte Sender empfangen zu können.

Bitte achten Sie darauf, dass CI+ Modul und Smartkarte kompatibel zueinander sind.

Das Gerät kann mit CI+ fähigen Modulen betrieben werden.

Welche Sender und Inhalte frei geschaltet werden hängt von verwendetem CI+ Modul und genutzter Smartkarte ab.

Beachten Sie, dass nicht alle Serviceanbieter das notwendige CI+ Modul zur Verfügung stellen bzw. unterschiedliche Module verwenden, die möglicherweise nicht kompatibel sind.

Bitte informieren Sie sich im Fachhandel oder kontaktieren Sie die Hotline falls Sie nicht sicher sind ob die gewünschte Kombination möglich ist.

Bei DVB-T2 ist die Smartkarte im CI+ Modul integriert.

10 TELETEXT

DE

Teletext ist ein Rundfunk Informationssystem der einzelnen Sender in welchem man wie in einer Zeitung nachschlagen kann. Es bietet zudem noch Untertitel für Zuschauer mit schlechtem Hörvermögen oder die der gesprochenen Sprache nicht mächtig sind an. (Kabelanschluss, Satellitenkanäle, etc.)

Drücken Sie:	Sie bekommen folgendes angezeigt:
TEXT	Mit dieser Taste können Sie den Teletext aufrufen oder schließen. Eine Aufstellung wird angezeigt mit den Eintragungen die aufrufbar sind. Jeder Eintrag hat eine 3-stellige Seitennummer. Wenn das Programm, das Sie ausgewählt haben keinen Teletext unterstützt, wird die Seite 100 angezeigt und das Bild ist weiß (verlassen Sie in diesem Fall den Teletext und wählen Sie ein anderes Programm aus).
Wählen Sie die Seite A ▲ ◆◆◆ ▼ ◆◆◆	Geben Sie die Nummer der Seite ein, die Sie sich ansehen möchten mit den Tasten 0 bis 9 oder hoch/runter. Beispiel: Seite 120, geben Sie 120 ein. Die Nummer wird oben links angezeigt, die Seite mit der Zahl 120 wird angezeigt. Wiederholen Sie diesen Vorgang um eine andere Seite aufzurufen. Wenn das Zählwerk die angegebene Seite nicht aufruft sondern weiterzählt, wird diese Seite nicht unterstützt. Wählen Sie eine andere Nummer aus.

Direkter Aufruf der Artikel	Die Farben der Tasten sind auch auf dem Bildschirm angezeigt. Die 4 farbigen Tasten um die Seiten anzuschließen oder zugehörige Seiten aufzurufen. Wenn die Seite nicht verfügbar ist blinken die Farben kurz auf.
INDEX	Sie gelangen zurück zur Startseite (Normalerweise Seite 100).
SUB PAGE (S.PAGE)	Manche Seiten enthalten Unterseiten, die automatisch nacheinander angezeigt werden. Mit dieser Taste können Sie die Reihenfolge anhalten oder die automatische Wiedergabe weiterführen. Die Eingabe wird oben links angezeigt.
HOLD	Um das Bild anzuhalten.
REVEAL	Um verdeckte Informationen anzuzeigen oder auszublenden (Spiellösungen).

11 Auswahl der Eingangsquelle

DE

Dieses Gerät umfasst verschiedene Eingangsquellen, die mit der SOURCE Taste auf dem Fernseher oder auf der Fernbedienung aufgerufen und gewählt werden.

Mit **SOURCE** rufen Sie das Eingangsquellenmenü auf, folgende Anzeige erscheint:



Navigationstasten ▲ ▼ und OK

Drücken Sie im Eingangsquellenmenü die ▲ ▼ Richtungstasten, um den gewünschten Bildschirmmodus auszuwählen und drücken Sie die OK-Taste, um den ausgewählten Modus aufzurufen.



DYON

12 USB Medium anschließen

Dieses Gerät ist mit einem USB Port zur Aktualisierung der Software ausgestattet sowie um Medien Dateien wiederzugeben, siehe nachstehende Abbildung:




Bitte schließen Sie USB Medien möglichst direkt an der USB Schnittstelle des Geräts an.

Ist dies nicht möglich verwenden Sie bitte nur Anschluss- oder Verbindungskabel die nicht länger als 25cm sind.

Drücken Sie SOURCE und dann die Richtungstasten zur Auswahl des USB-Modus. Drücken Sie dann die OK-Taste, um zu bestätigen.

Bitte stellen Sie sicher, dass ein USB-Gerät angeschlossen ist. Es gibt drei Medientypen, die ausgewählt werden können: FOTO, MUSIK und FILM. Wählen Sie die Medienart durch Drücken der Pfeiltasten ◀▶, drücken Sie dann die OK-Taste, um ins Laufwerksauswahlmenü zu gelangen.

Drücken Sie ◀▶ um das richtige Laufwerk auszuwählen. Drücken Sie anschließend OK, um die Datei- und Verzeichnisliste anzuzeigen, oder wählen Sie Return, um zurück zum Medienauswahlmenü zu gelangen.



12.1 Fotowiedergabe



- Wählen Sie mit ◀▶ oder ▲▼ ein Foto aus. Ein Vorschaubild wird angezeigt.
- Drücken Sie die OK Taste oder Playtaste ▶ (im unteren Bereich der Fernbedienung), um das Foto im Vollbildmodus anzuzeigen.

Wenn die Medien-Datei (FOTO, MUSIK, FILM) abgespielt wird, kann durch Drücken der OK oder DISPLAY Taste die Steuerleiste angezeigt werden:



Drücken Sie ◀▶, um das Symbol der gewünschten Funktion auszuwählen. Drücken Sie die OK Taste zum Aufruf der Funktion. Drücken Sie ▼ oder die EXIT Taste, um die Steuerleiste auszublenden.

12.2 Musikwiedergabe


- Wählen Sie mit ◀▶ oder ▲▼ eine Musikdatei aus. Ein Infofeld wird angezeigt.
- Drücken Sie die OK Taste oder Playtaste ▶ (im unteren Bereich der Fernbedienung), um die Musikdatei abzuspielen.

Wenn die Medien-Datei (Foto, Musik, Film) abgespielt wird, kann durch Drücken der OK oder DISPLAY Taste die Steuerleiste angezeigt werden:



Drücken Sie ◀▶, um das Symbol der gewünschten Funktion auszuwählen. Drücken Sie die OK Taste zum Aufruf der Funktion. Drücken Sie ▼ oder die EXITTaste, um die Steuerleiste auszublenden.

12.3 Videowiedergabe



DE


- Wählen Sie mit ◀▶ oder ▲▼ eine Mediendatei aus. Ein Vorschaubild wird angezeigt.
- Drücken Sie die Play Taste ▶ (im unteren Bereich der Fernbedienung), um die Mediendatei im Vollbildmodus abzuspielen.
- Drücken Sie OK um eine Datei zu markieren. Verfahren Sie in gleicher Weise mit weiteren Dateien um eine Wiedergabeliste zu erstellen.

i Hinweis zur Videowiedergabe

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Vielzahl verschiedener Videoformate nicht garantiert werden kann, dass alle Dateien abgespielt werden können selbst wenn das eigentliche Dateiformat unterstützt wird. Video- und Audioformat innerhalb der Datei können vom Standard abweichen und zur Inkompatibilität mit dem Gerät führen. Ähnliches gilt für Fotos und Musikdateien.

Wenn die Medien-Datei (Foto, Musik, Film) abgespielt wird, kann durch Drücken der OK- oder Info-Taste die Steuerleiste angezeigt werden:

DE



Drücken Sie ◀▶, um das Symbol der gewünschten Funktion auszuwählen. Drücken Sie die OK-Taste zum Aufruf der Funktion. Drücken Sie ▼ oder die EXIT-Taste, um die Steuerleiste auszublenden.



Hinweis:

Sie können während des Abspielens einer Videodatei im Infomenü die Tonspur auswählen oder Programmierungen vornehmen. Wählen Sie das Info-Symbol und drücken Sie OK, um das Info-Menü anzuzeigen.

13 Spezifikationen

ATV (PAL, SECAM)	Frequenzgang	48.25MHz ~ 863.25MHz		
	Eingangsimpe	75 Ω		
	Video System	PAL, SECAM		
	Sound System	BG, DK, I, L/L'		
	Teletext	1000Pages		
	Max. Senderanzahl	99CH		
DTV (DVB-T/C/T2/S/S2)	Frequenzgang	VHF (50MHz ~ 230 MHz)		
		UHF (474MHz ~ 862 MHz)		
	Eingangsimpe	75 Ω		
	Sender Bandweite	7MHz/8MHz		
	Modulation	DVB-T	COFDM 2K/8K QPSK, 16QAM, 64QAM	
		DVB-S/S2	QPSK, 8PSK	
		DVB-T2	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM	
		DVB-C	16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM	
	Video System	MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL, H.265		
	Sound System	MPEG-1 layer 1/2, DD, DD+, AAC, HE-AAC		
Basis Funktionen	EPG, Subtitle, LCN, TELETEXT(Europe), MHEG-5(UK)			
Common Interface	Bulit-In			
Max. Senderanzahl	700CH(DVB-T+DVB-C, dynamic)			
	3500CH(DVB-S/S2, dynamic)			

DE

A	Name des Lieferanten		AXDIA
B	Modellbezeichnung		LIVE 42 PRO X
C	Energieeffizienzklasse		
D	Bildschirmgröße	E Zentimeter	105
		F Zoll	41,5
G	Leistungsaufnahme (W)		53
H	Jährlicher Energieverbrauch* (kWh)		77
I	Leistungsaufnahme im Standbybetrieb (W)		0,5
J	Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand (W)		N/A
K	Bildschirmauflösung		1920x1080

* Energieverbrauch 77 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgerätes

Änderung der Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung, vorbehalten.

Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte
Dieses Produkt muss am Ende seiner
Gebrauchsfähigkeit ordnungsgemäß entsorgt
werden, eine Entsorgung mit dem Hausmüll ist nicht
statthaft.



Dieses Produkt muss bei den entsprechenden Recycling-Sammelstellen oder dem Fachhändler abgegeben werden, von dem ein gleichartiges Produkt erneut erworben wird. Das Symbol der Mülltonne bestätigt, dass dieses Produkt den Bestimmungen der Umwelt-Richtlinien (2012/19/EU, 2011/65/EU) entspricht und entsprechend ordnungsgemäß entsorgt werden muss. Nähere Einzelheiten zu den Recycling-Sammelstellen erfahren Sie von Ihren örtlichen Behörden. Zuwiderhandlungen werden entsprechend verfolgt.

14 Glossar

DiSEqC	Digital Satellite Equipment Control; Digitalsystem, mit dem der Empfänger unterschiedliche Komponenten des externen Geräts steuern kann. Wird insbesondere zur Auswahl zwischen mehreren Satellitenpositionen benutzt (z.B. Astra und Eutelsat).
EPG	Elektronische Programmzeitschrift
RF-Anschluss	Koaxialanschluss für LNB-Antennenkabel.
FTA	Free to Air-Dienste (frei empfangbar). Diese Kanäle können ohne Decoder empfangen werden.
LNB	Low Noise Block Verstärker / Konverter; Gerät in der Mitte der Antenne, welches die eingehenden Hochfrequenzsignale von Satelliten in den Niederfrequenzbereich umwandelt und gleichzeitig verstärkt.
Mute	Taste auf der Fernbedienung, mit welcher der Ton vorübergehend stummgeschaltet wird.
OSD	On-Screen Display; Bildschirmmenü zur Steuerung der Funktionen.
PID	Identifizierungsnummer eines empfangenen Datenstreams. Die PIDs gewährleisten, dass ein Kanal vollständig empfangen wird.
Receiver	Empfänger, der Signale von der Antenne in Video- und Audiosignale umwandelt.
SCART	21-poliger Anschluss für Satellitenempfänger und Fernseher.
HDMI	High Definition Multimedia Interface. Anschluss zur Übertragung von Bild und Ton in HD-Qualität.
Y/PB/PR	Anschluss zur Übertragung von Bild in Hoher Qualität nach RGB Farben getrennt
RGB	Getrennte Farbinformationsübertragung (Rot-Grün-Blau)
HD	Hoch auflösendes Fernsehen (High Definition)

Hersteller

Axdia International GmbH
 Formerweg 9
 D-47877 Willich (Germany)

Tel: +49(0) 2154 / 8826-0
 Fax: +49(0) 2154 / 8826-100
 Web: www.dyon.eu

Support-Hotline: +49 (0)2154 / 8826-101

E-Mail: info@axdia.de

15 Garantiebedingungen

Die nachstehenden Bedingungen beinhalten die Voraussetzungen und den Umfang unserer Garantieleistungen und lassen unsere gesetzlichen und vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt.

DE

Für unsere Produkte leisten wir Garantie gemäß nachfolgenden Bedingungen:

1. Innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum beheben wir unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Garantiebedingungen Schäden oder Mängel am Produkt. Bei einem Mangel oder Defekt, der später als 12 Monate nach dem Kaufdatum festgestellt wird, muß für eine Garantiereparatur ein Fabrikationsfehler nachweislich vorliegen.
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Akkus, Batterien und andere Teile, die zu den Verbrauchsgütern zählen, leicht zerbrechliche Teile, wie z.B. Glas oder Kunststoff sowie Defekte aufgrund des normalen Verschleißes. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für die Wert- und Gebrauchstauglichkeit des Produkts unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anormalen Bedingungen. Schäden, die durch Missachtung der Bedienungsanleitung oder sonstige unsachgemäße Handhabung, nicht autorisierte Eingriffe in das installierte System oder die Installation von Zusatzsoftware herbeigeführt werden, sind ebenfalls ausgeschlossen.
2. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. AXDIA behält sich das Recht auf Austausch gegen ein gleichwertiges Ersatzgerät vor, falls das eingesandte Produkt innerhalb eines angemessenen Zeit- und Kostenrahmens nicht instand gesetzt werden kann. Ebenso kann das Produkt gegen ein anderes gleichwertiges Modell ausgetauscht werden. Instandsetzungen vor Ort können nicht verlangt werden. Ersetzte bzw. getauschte Teile gehen in unser Eigentum über.
3. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Produkte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Produkte abgestimmt sind.
4. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Produkt.
5. Weitergehende und andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz

außerhalb des Produkts entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen. Wir haften also nicht für zufällige, indirekte oder sonstige Folgeschäden aller Art, die zu Nutzungseinschränkungen, Datenverlusten, Gewinneinbußen oder Betriebsausfall führen.

6. Sofern das Gerät einen eingebauten Datenspeicher hat, ist der Kunde für eine Datensicherung vor Rücksendung verantwortlich. Axdia haftet nicht für Datenverluste eingesandter Kundengeräte. Axdia behält sich das Recht vor, bei eingesandten Geräten die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Bitte notieren Sie sich daher gegebenenfalls Ihre persönlichen Einstellungen.
7. Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche und unterliegt dem geltenden Recht des Landes, in dem der Ersterwerb des Produktes durch den Endkunden erfolgte.

Geltendmachung eines Garantiefalles

1. Um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen, müssen Sie Kontakt mit dem AXDIA Service-Center über E-Mail, per Fax oder Telefon aufnehmen (support@axdia.de). Ebenso steht Ihnen dafür unser Serviceformular auf unserer Webseite oder auf der Rückseite der Garantiebedingungen zur Verfügung.
2. Das AXDIA Service-Center wird versuchen, Ihr Problem zu diagnostizieren und zu lösen. Wird ein Garantiefall festgestellt, erhalten Sie eine RMA Nummer (Return Material Authorization) und werden gebeten, das Produkt zu AXDIA einzusenden.

ACHTUNG: AXDIA nimmt nur Sendungen an, die mit einer RMA-Nummer versehen sind.

DE

Für die Einsendung des Produktes ist folgendes zu beachten:

1. Die Sendung ist ausreichend frankiert, versichert und transportgerecht einzusenden. Dem Produkt muss das Originalzubehör wie beispielsweise USB-Kabel und Netzteil beigefügt sein, wenn nicht von AXDIA Service-Center anders bestimmt.
2. Die RMA-Nummer ist sichtbar und lesbar von außen auf der Verpackung zu vermerken.
3. Eine Kopie des Kaufbelegs muss als Garantienachweis beigefügt werden.
4. Nach Eingang des eingesandten Produkts leistet AXDIA Garantie gemäß Garantiebedingungen und sendet das Produkt frei Haus versichert zurück.

Außerhalb der Garantie

AXDIA kann einen Serviceanspruch außerhalb der Garantie ablehnen. Willigt AXDIA in einen Service außerhalb der Garantie ein, so werden alle Instandsetzungs- und Transportkosten in Rechnung gestellt. AXDIA nimmt keine Sendungen an, die nicht zuvor von AXDIA durch RMA (Return Material Authorization) genehmigt wurden.