

LED-Lampe

00176579 WLAN LED-Einbauspot, 5W, ohne Hub, p. Sprache/App steuern, 3 St., S.-Nickel



Highlighttext:

- smarte Lichtsteuerung mit den WLAN-LED-Einbaustrahlern: Lichtspender, Effektbeleuchtung oder besondere Lichtatmosphären erzeugen – ganz einfach per App- oder Sprachsteuerung, z.B. dimmen oder Farbtemperatur ändern
- unsere LED-Einbaustrahler funktionieren ganz ohne Gateway (Hub): Sie benötigen kein zusätzliches Gerät und sparen Zusatzkosten, da die smarte Lampe eine Wifi-Direktverbindung zum Router herstellt
- von gemütlich bis aktiv: Wählen Sie genau die Farbtemperatur aus, die zu Ihren Aktivitäten passt, z.B. Warmweiß für einen entspannten Feierabend oder Tageslicht zum Kochen
- Licht genau da, wo Sie es haben wollen: Die LED-Einbauleuchte ist um +/-15° schwenkbar, für eine angenehme Beleuchtung am Esstisch, auf dem Sofa oder im Flur
- Schritt für Schritt zum Smart Home: Mit der Hama Smart Solution-App können Sie Ihr smartes Zuhause um beliebig viele Hama Smart-Home-Produkte erweitern und vernetzen
- ob Sofa oder S-Bahn: Mit der Hama Smart Solution-App steuern Sie von überall die Smart-Home-Lampe und haben jederzeit die Kontrolle über Ihre Beleuchtung
- ob Amazon Alexa oder Google Assistant: Per Sprachsteuerung komfortabel verschiedenste Lichteffekte mit den Deckeneinbaustrahlern steuern
- einfache Installation ins eigene WiFi-Netzwerk: Da kein Hub benötigt wird, haben Sie Ihre Geräte innerhalb weniger Minuten eingerichtet
- hohe Kompatibilität: funktioniert mit Amazon Alexa, Google Assistant, iOS und Android, zudem lassen sich alle mit Alexa- und Google-Assistant-kompatiblen Smart-Home-Produkte anderer Hersteller verknüpfen
- einfacher Start: Smarte Einbaustrahler eignen sich ideal, um Wohnung oder Haus intelligent nachzurüsten, aber auch zur Unterstützung von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen
- immer im richtigen Licht: Installation in abgehängten Decken, aber auch ideal für Vitrinen, Regale etc.
- hoher Abstrahlwinkel mit 120° für eine komplette Raumausleuchtung
- Zeitsteuerung: Sie legen in der App fest, wann sich die smarte LED-Lampe z.B. ein- und ausschalten soll
- mit Ihren ins WLAN eingebundenen Geräten lassen sich Gruppen erstellen oder Szenen erschaffen, z.B. die LED-Einbauspots mit einem Bewegungsmelder koppeln
- so lässt sich mit gezieltem Steuern Ihrer Beleuchtung Energie sparen, auch praktisch von unterwegs, falls Sie vergessen haben, das Licht auszuschalten, denn Sie sind jederzeit über den aktuellen Zustand per App oder Push-Benachrichtigung informiert
- Ihre Daten werden ausschließlich auf deutschen Servern gespeichert

Systemvoraussetzungen:

- Betriebssystem: Android 4.4 und iOS 8.0 oder höher

Verbraucherhinweis:

Amazon Alexa:

Dazu muss der sogenannte Alexa-Skill "Hama Smart Solution" in der Alexa-App aktiviert werden. Hier wird dann das Benutzerkonto der Hama Smart Solution-App mit Alexa verbunden.

Das ermöglicht, die Geräte per Sprachsteuerung zu steuern (z.B. Ein-/Ausschalten, stufenlos dimmen, Farbtemperatur wechseln).

Google Assistant:

Dazu muss der "Hama Smart Solution"-Dienst in der Google Home App aktiviert werden. Hier wird dann das Benutzerkonto der Hama Smart Solution-App mit Google verbunden.

Das ermöglicht, die Geräte per Sprachsteuerung zu steuern (z.B. Ein-/Ausschalten, stufenlos dimmen, Farbtemperatur wechseln).

Technische Eigenschaften:

- Signalübertragung: WiFi
- Art: LED-Lampe 230V

LED-Lampe

00176579 WLAN LED-Einbauspot, 5W, ohne Hub, p. Sprache/App steuern, 3 St., S.-Nickel

- Brennlage: 360 °
- Dimmbar: Ja
- Dimmsteuerung: App
- Kühlkörper/Gehäuse: Plastik
- Lampenlebensdauerfaktor bei 6000h (min.): 0,9
- Leistungsaufnahme einer äquivalenten Glühlampe: 32 W
- Leuchtmittel: LED – fest integriert
- Lichtausbeute: 70 lm/W
- Neigungswinkel: 30 °
- Nennlebensdauer: 25000 h
- Optimale Umgebungstemperatur: 25 °C
- RA-Wert: 80
- Sprachsteuerung: Amazon Alexa (AVS), Google Home
- Zahl der Schaltzyklen bis zum vorzeitigen Ausfall (min.): 15000
- Zündzeit (max.): 0,5 s
- Durchmesser: 90 mm
- Einbaudurchmesser: 78 mm
- Höhe: 47 mm
- Max. Einbautiefe: 50 mm
- Nettogewicht: 80 gr
- Bemessungs-Lebensdauer: 25000 h
- Bemessungs-Leistungsaufnahme: 5 W
- Lampenstrom: 45 mA
- Abgestrahlte max. Sendeleistung: 0,1 W
- Anlaufzeit bis zur Erreichung von 95% des vollen Lichtstroms: 1 s
- Bemessungs-Halbwertswinkel: 120 °
- Bemessungs-Nutzlichtstrom: 350 lm
- Betriebsspannung: 230 V
- EAR Reg.Nr.: DE 38720470
- Elektrischer Leistungsfaktor der Lampe (min.): 0,5
- Frequenzband: 2,4GHz
- Frühausfallrate: 5 %
- Gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1000h
- Lichtstromerhalt bei 6000h: 0,8
- Nennleistungsaufnahme: 5 W
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Nominaler Halbwertswinkel: 120 °
- Nominaler Nutzlichtstrom: 350 lm
- Farbwiedergabeindex RA (min.): 80
- Lichtfarbe: Warmweiß bis Tageslicht
- Produktbereich: Home & Living
- App Steuerung: Hama Smart Solution
- Empfohlene Anwendung: Home Assistent
- Geeignet für Akzentbeleuchtung: Nein - Halbwertswinkel zw. 120° und 360° (use)
- Lizenziert von/durch: Amazon
- Empfehlung für Entsorgung: Recycling über Wertstoffhof oder Sammelstelle

Lieferumfang:

- 3 WLAN LED-Einbaustrahler
- 1 Schnellstartanleitung

 4 047443 446572	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
	hama [®]	00176579	8	1	1