



Doro PhoneEasy® 110

Benutzerfreundliches schnurloses DECT-Telefon

Das Doro PhoneEasy® 110 ist ein Schnurlostelefon mit sehr leicht abzulesendem Display mit Hintergrundbeleuchtung und hohem Kontrast, auf dem die Namen und Nummern vollständig angezeigt werden. Ein Scrollen ist nicht nötig. Große Zifferntasten mit Sprachansage machen das Wählen zum Kinderspiel und dank Doro TrueSound profitieren Sie bei Gesprächen von einer guten und klaren Klangqualität. Mit Lautsprecher mit extra hoher Lautstärke

- ✓ Große Zifferntasten mit Sprachansage
- ✓ Kontrastreiches Display
- ✓ Sehr hohe Lautstärke (30 dB)



Doro PhoneEasy® 110

Hauptfunktionen

Rufnummernvorabeingabe	✓
Freisprechen	✓
Tastensperre	✓
Gesprächszeitähler	✓
GAP-kompatibel	✓
Maximale Höreranzahl pro Basisstation:	5
Menünavigation	✓
Reichweite innen (Meter)	~50
Reichweite bis zu (Meter)	Up to 300
Sprechende Tasten	✓
Tastenton	✓
Netzverlustwarnung	✓
Uhr	✓
Wecker	✓

Speicher

Wahlwiederholungsspeicher	10
Kurzwahlspeicher	8
Telefonbucheinträge	100

Handset-Einheit Anzeige

Grafische Punktmatrix	✓
Beleuchtetes Display	✓
Display-Größe (H x W mm)	23x38

Töne & Signale

Monophone Ruftöne	5
Polyphone Klingeltöne	5
Optische Anrufsignalisierung	✓
Einstellung der Rufonlautstärke aus außer	5
Einstellung Rufton aus	✓

Akustik

Maximale Empfangslautstärke (dB(A))	30
HAC (Hörgerätekompatibilität)	✓



Doro PhoneEasy® 110

Lautsprecherlautstärkeinstellungen	5
Mikrofonstummschaltung	✓
Lautstärkeinstellung	5

ergonomischer Ton

Volum forsterknings knapp	+10dB
---------------------------	-------

Anrufererkennung

Anrufliste ¹	20
Angezeigter Anruf angenommen (Anruf aktiv) ²	✓
Namenanzeige im Telefonbuch	✓
Netzwerkanzeige ²	✓
Datum und Uhrzeit – interne Uhr	✓
Datum und Uhrzeit – Netz ²	✓

Ergonomie

Mobilteilgröße (mm)	180x54x30
Leicht zu platzierender Hörer	✓
Kontrastreiche Tasten mit schwachreflektierender Oberfläche	✓

Handset-Speisung

Standby: bis zu (Stunden)	~100
Gesprächszeit (Stunden)	~10
Batterie enthalten (Typ)	2xAAA NiMH
Batterieanzeige	✓

Technologie

DECT	✓
Kann direkt ans Analog-Festnetz (PSTN) angeschlossen werden	✓
ECO Funktionen	✓

Doro ist nicht verantwortlich für Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument werden. Die Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

