

NEUHEIT

ASK-6020

# FUNK ABLUFTSTEUERUNG

## MIT KINETIK Fenster-Sender

### Kontrolliert Abluftgerät in Abhängigkeit von der Fensteröffnung

Das Abluftgerät (Dunstabzugshaube, Abluftventilator etc.) wird vom Fensterkontakt freigegeben, wenn das Fenster geöffnet wird.

- Einbauvariante - Lichtfunktion kann erhalten bleiben
- Erweiterbar mit bis zu 7 zusätzlichen Sendern

### FENSTER-SENDER (für Dreh-Kipp-Fenster)

- **NEU** mit KINETIK-POWER für den Sender, d.h. es werden keine Batterien mehr benötigt.
- **Innovativer Sicherheits-Sender** ohne Magnetkontakt – keine Fehlschaltungen durch falsch montierte Magnete
- Einfache und schnelle Montage: Ankerplatte montieren. Sender aufschieben, einrasten, feinjustieren – fertig!

### EMPFÄNGER (Abzugshaube, Ventilator)

- Zum Einbau in die Abzugshaube oder in die Unterputzdose
- Lichtfunktion kann auch bei Sperrung des Abluftgeräts erhalten bleiben (je nach Modell)

EINBAU  
VARIANTE



FUNK  
WIRELESS



KINETIK  
POWER

Kinetik-Power-Technik  
für batterielosen Betrieb  
des Mini-Fenster-Senders

EINBAUVARIANTE

ASK-6020

FUNK-ABLUFTSTEUERUNG

MODELL	ASK-6020 Einbau Funk-Abluftsteuerung	
LIEFERUMFANG	1x Kinetik-Sender für Fenster, 1x Einbau-Schaltgerät (Empfänger)	
GERÄT (B x H x T in mm)	64 x 36 x 34 Kinetik-Mini-Sender • 68 x 52 x 32 Empfänger	
VERPACKUNG	165 x 195 x 75 mm (B x H x T) • 330 g	
VE	10 Stück • 415 x 185 x 405 mm (B x H x T) • 4,3 kg	
STROMVERSORGUNG	KINETIK-MINI-SENDER für FENSTER : Mechanischer Kinetik-Generator, EMPFÄNGER: 230V / 50Hz	
SCHALTLEISTUNG	max. 1000 W (4,3 A) • Funk-Reichweite bis 100 m (Freifeld) • Frequenz: 434 MHz (codiert)	
ZULASSUNG	Europäische Union	
EAN-CODE	4260070563065 • Farbe: Weiß	Art.-Nr: 15031