

### Zigbee 3.0 | Batteriebetrieben / Stromversorgung über USB | Detektorwinkel: 100 ° | Detektorreichweite: 7 m | Max. Batterie- Lebensdauer: 24 Monate | Weiss

Marke: Nedis | Artikelnummer: ZBSM20WT | Product EAN number: 5412810408894

#### Produkteigenschaften

Anzahl der Produkte im Karton	<b>1 Stück</b>
App erhältlich für	<b>Android™</b>
	<b>IOS</b>
Batterietyp – Energie	<b>CR123A</b>
Betriebstemperaturbereich	<b>-10 - 50 °C</b>
Detektorreichweite	<b>7 m</b>
Detektorwinkel	<b>100 °</b>
Eingangsspannung	<b>1.5 V DC</b>
Eingangsstrom	<b>0.02 A</b>
Erforderliche Batterien (enthalten)	<b>1x CR123A</b>
Farbe	<b>Weiss</b>
Geräteeingangsanschluss	<b>Micro USB</b>
Kompatibel mit	<b>Nedis® SmartLife</b>
Kontrolle durch mobile App	<b>Ja</b>
Material	<b>Kunststoff</b>
Max. Batterie-Lebensdauer	<b>24 Monate</b>
maximale Antennenreichweite	<b>1 dBi</b>
Maximale Sendeleistung	<b>10 dBm</b>
Maximaler Energieverbrauch	<b>0.05 W</b>
Netzstecker	<b>USB</b>
Sendefrequenzbereich	<b>2405 - 2480 MHz</b>
Sensortechnik	<b>PIR</b>
Stromquellentyp	<b>Batteriebetrieben</b>
	<b>Stromversorgung über USB</b>
Unterstützt Kabellose Technologie	<b>Zigbee 3.0</b>

#### Verpackungsinformationen

Marke	<b>Nedis</b>
Bestellcode	<b>ZBSM20WT</b>
EAN single product:	<b>5412810408894</b>
EAN Inner carton:	<b>5412810442904</b>
EAN Outer carton:	<b>5412810442898</b>
Verpackung	<b>Giftbox with eurolock</b>
Verpackungsinhalt	<b>PIR-Bewegungssensor</b>
	<b>Kurzanleitung</b>

Menge	L x	B x	H (mm)	Gewicht
8	265 mm	140 mm	100 mm	802 g
120	515 mm	455 mm	293 mm	13006 g



Zigbee Motion Sensor (PIR)



App control



Schedule & timer