

Outdoor DVR Kamera EDEN C1152

Best.Nr. 740 428

Auf unserer Website www.pollin.de steht für Sie immer die aktuellste Version der Anleitung zum Download zur Verfügung.



Betriebsanleitung

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
- Benutzen Sie die Kamera nicht weiter, wenn diese beschädigt ist.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossen-schaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischen Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, senso-rischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese können wichtige sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.



Beachten Sie bei Betrieb die geltenden rechtlichen Bestimmungen. Informieren Sie sich, ob die Überwachung des gewünschten Bereichs und Aufzeichnung von Videos und Bildern zulässig ist. Beachten Sie, dass Sie sich strafbar machen, wenn Sie fremde Personen bzw. fremde Grundstücke ohne deren Einverständnis und Wissen beobachten.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Staub- und spritzwassergeschützte Personenzählungs DVR-Kamera für IVS Recorder. Die eingebauten IR-LEDs erlauben eine Nachtsichterkennung von bis zu 40 Metern. Geeignet für In- und Outdoor.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zulässig! Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

Bedienelemente



- | | |
|-----------------|--|
| ❶ Regenschutz | Zum Schutz der Kamera vor Regen und Spritzwasser |
| ❷ IR-LEDs | Dienen der Nachtsichterkennung |
| ❸ Kippgelenk | Zur Einstellung des Neigungswinkels der Kamera |
| ❹ Wandhalterung | Zur Montage der Kamera |

Montage

- Um Ihnen die Montage der DVR-Kamera zu erleichtern, nehmen Sie die beiliegende Bohrschablone zur Hand.
- Ziehen Sie die Folie ab und bringen diese an Ihrem gewünschten Montageort an.
- Sollten Sie einen Durchgang für das Anschlusskabel der Kamera benötigen, bohren Sie mit einem geeigneten Bohrer, ein Loch in der Mitte der Bohrschablone.
- Bohren Sie anschließend die entsprechend auf der Schablone markierten Löcher für die Halterung ④ der Kamera.
- Für die Bohrung der Dübel verwenden Sie einen 8 mm Steinbohrer für Bohrungen in Stein oder Beton.
- Nehmen Sie die beiliegenden Dübel und Schrauben zur Hand.
- Schieben Sie jeweils einen Dübel in die zuvor gebohrten Löcher für die Halterung ④.
- Bringen Sie zuerst die oberen beiden Schrauben an, achten Sie darauf, dass Sie diese nur so weit wie nötig anziehen.
- Legen Sie das Anschlusskabel der Kamera in die hierfür vorgesehene Öffnung der Halterung ④ (oben oder unten, je nach Bedarf) oder führen das Kabel durch das zuvor gebohrte Durchgangsloch.
- Legen Sie die Halterung ④ über die Schrauben, ziehen Sie diese daraufhin fest an.
- Bringen Sie nun die unteren Schrauben an und ziehen auch diese fest.
- Vergewissern Sie sich, dass die Halterung ④ sicher befestigt ist.
- Nun können Sie die Kamera entsprechend ausrichten.

Inbetriebnahme

- Stecken Sie den BNC-Stecker in die BNC-Buchse Ihres gewünschten Endgerätes.
- Schließen Sie den Netzstecker der Kamera an einer funktionstüchtigen Steckdose an.

Technische Beratung

Brauchen Sie Hilfe bei der Montage oder Installation? Kein Problem, unter der nachfolgenden Rufnummer erreichen Sie speziell geschulte Mitarbeiter, die Sie gerne bei allen technischen Fragen beraten.

+49 (0) 8403 920 - 930

Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr

Pflege und Wartung

- Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches und sauberes Tuch.
- Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Mittel. Dadurch könnte das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden.

Technische Daten

- Betriebsspannung: 230 V~/50 Hz
- Direkter Anschluss an Datenverarbeitungsrecorder oder Monitore über BNC-Stecker
- Integrierte Heizung
- Bewegungsmelder für Personenzählung mit einem IVS Recorder
- Länge Anschlusskabel: 2 m
- Länge BNC-Anschlusskabel: 0,5 m
- Maße (LxBxH): 288x118x213 mm

Lieferumfang

- DVR-Kamera
- Halterung
- Anleitung

Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind. Des Weiteren wenn Gefahr für Ihre Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.



Vorsicht Netzspannung, das Gerät nicht öffnen!

Entsorgung



Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.



Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation von Pollin Electronic GmbH, Max-Pollin-Straße 1, 85104 Pförring.
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

© Copyright 2016 by Pollin Electronic GmbH