



# Ovation 2 BT 2000 DAB+

# Design orientiertes Micro Sytem mit Magic Fidelity Sound und Bluetooth-Verbindung

- Ein extravagantes System für diejenigen, die das beste in Design, Leistung und Annehmlichkeit haben wollen.
- Magic Fidelity Sound System mit Subwoofer und 90 Watt PMPO, FM RDS und DAB+ Tuner, CD-Spieler, USB-Anschluß und Schacht für SD-Karte.
- Wiedergabe von bis zu 999 MP3 oder WMA Dateien auf CD.
- MP3 Dateien enthalten zudem zusätzliche Infos wie Interpret, Titel u.a. die über das Display angezeigt werden.
- Steuerungsmöglichkeit über Grundig Smartphone Applikation oder mit der Fernbedienung.
- Audio-Streaming über Bluetooth von Smart-Phones, Tablets oder PC.



















## **Technische Daten**

#### Verstärkerteil

PMP0 90 Watt,

2 x 6/4 Watt Musik-/Sinusleistung,

 $1 \times 11/7$  Musik-/Sinusleistung für Basslautsprecher, Ultra Bass System,

4 vorprogrammierte Equalizer-Einstellungen sowie 1 frei einstellbarer

#### **Tunerteil**

DAB +, UKW, PLL Frequenz-Synthesizer Tuner, Je 40 Senderspeicher für DAB und UKW,

Automatischer Sendersuchlauf mit Speicherung empfangstarker Sender (ATS),

Automatischer und manueller Sendersuchlauf,

DAB- oder RDS-Zeitanzeige,

Radio Daten System RDS

#### **CD-Teil**

MP3 File System nach ISO 9660 Absatz 1,

1 Bit D/A-Wandler mit 8-fach oversampling,

ID3 TAG Anzeige,

Zufalls-Wiedergabe (Shuffle),

60 Speicherplätze,

Abspielbare Disc-Formate: Audio CD / CD-R / CD-RW mit Audio oder MP3 Daten, Wiedergabe von WMA Dateien,

Introscan: Jeder Titel einer CD wird für ca. 10 Sek. ange-

spielt,

Repeat-Funktion: Alle oder ein Titel oder das vorgewählte

Programm werden wiederholt

Resume Play für Hörbuch Wiedergabe

#### Uhr

DAB- oder RDS-Uhrzeit Synchronisation,

Sleep timer,

Uhr/Timer

#### **Display**

LC-Display mit mehrstufiger Hintergrundbeleuchtung

#### Lautsprecher

3 Wege Bassreflex System, Magic Fidelity

#### Anschlüsse

USB 2.0,

Schacht für SD-Karte,

Aux-Eingang,

Bluetooth,

Kopfhörer

#### **Besondere Ausstattung**

Motorbetriebene CD Abdeckung Steuerungsmöglichkeit mit Grundig Easy Dialog App

#### Stromversorgung

Netzteil: 230 V~.

Netzfrequenz: 50/60 Hz

## Lieferumfang

Garantie-Hinweis,

Fernbedienung,

Netzkabel,

Bedienungsanleitung

# Gehäuse (B x H x T)

295 x 299 x 127 mm

# **Gewicht**

5,0 kg

#### **Farbe**

Chrome