

Funk-Bewegungsmelder, innen



Artikel-Nr.: 131776

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Bewegungserkennung zur Steuerung von HomeMatic-Aktoren
- Erfassungsreichweite bis 12 m, Erfassungswinkel ca. 90°, um 45° stufenlos links und rechts drehbar
- Unterkriechschutz mit zweiter 360-Grad-Linse
- Ausfiltern von kurzfristigen Helligkeitsschwankungen
- Variable Auslösehelligkeit
- Sabotageschutz, öffnen des Batteriefachdeckels ist nur durch Auslösen des Sabotagekontaktes möglich
- Direktes Anlernen von Dimmern und Schaltern möglich
- Frei platzierbar durch Batteriebetrieb, kein Verdrahten erforderlich
- Trägt besonders zur Energieeinsparung, zur Kostensenkung und zu maximalem Komfort bei

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	3 x Mignon/LR6/AA
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 300 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Erfassungsreichweite:	bis 12 m
Erfassungswinkel:	ca. 90°
Schwenkbereich:	45°
Batterielebensdauer:	ca. 1 Jahr
Schutzart:	IP 20
Abmessungen (Ø x H):	55 x 132 mm
Gewicht:	115 g (ohne Batterien)

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	131776
EAN-Code:	4047976317769
Kurzbezeichnung:	HM-Sec-MDIR-2
Verpackungseinheit:	48
Maße Verpackung:	175 x 75 x 75 mm
Gesamtgewicht:	204,0 g
Zolltarifnummer:	85269200

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
3 x Mignon-Batterie/LR6/AA
Montagematerial (2 x Schrauben 3,0 x 30,
2 x Dübel 5 mm, 1 x Wandhalter)