



RCD 5050

Radio mit CD-Player und MP3- und WMA-Wiedergabe

- UKW Empfangsteil mit PLL-Frequenz-Abstimmung und 40 Senderspeichern.
- Hervorragende Akustik durch hochwertige Komponenten und digitalem Sound Prozessor.
- Kleines, leichtes äußerst handliches Gehäuse im attraktiven Soft-Design.
- Der integrierte CD-Player ist geeignet für die Wiedergabe von CD-Rs/CD-RWs im CD-DA-, MP3- und WMA-Format.
- Resume Play für Hörbuch-Wiedergabe.
- USB 2.0 Anschluß, SD Kartenleser und AUX Eingang.



Farbe: Schwarz / Silber

EAN Code: 4013833006480

Bestellnummer: GDP 6240

Technische Daten

Verstärkerteil

PMP0 32 Watt, 2 x 4 / 2,5 Watt Musik- / Sinusleistung,
4 fest programmierte Equalizer-Einstellungen,
Automatische Loudness

Tunerteil

Wellenbereich: UKW,
PLL - Frequenz - Synthesizer - Abstimmung,
Automatischer und manueller Sendersuchlauf,
40 Stationsspeicher,
Last Station Memory,
Mono/Stereo-Schalter

CD-Teil

Abspielbare Disc-Formate: Audio CD / CD-R und CD-RW mit
Audio, MP3 Daten oder WMA-CD's.,
Repeat-Funktion: Alle oder ein Titel oder das vorgewählte
Programm werden wiederholt,
60 Speicherplätze,
Schneller Vorund Rücklauf (search),
Skip (Titelsprung) vorwärts und rückwärts,
Zufalls-Wiedergabe (Random),
Resume Play für Hörbuch Wiedergabe

Display

LC-Display

Lautsprecher

2 x 77 mm Breitband

Anschlüsse

USB 2.0 high speed,
AUX Eingang,
SD Kartenleser,
Netz: 230 V~, 50 / 60 Hz

Stromversorgung

Batterien: 6 x 1,5 V (LR 20 / UM 1 / D)
Netzteil: 230 V~, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz

Lieferumfang

Garantie-Hinweis,
Netzkabel
Bedienungsanleitung

Gehäuse (B x H x T)

339 x 135 x 241 mm

Gewicht

1,95 kg

Farbe

Schwarz / Silber