

Spannungs- & Durchgangsprüfer

PAN Allrounder 200AD

Einer für Alles! Einfach bedienbar wie Spannungsprüfer, vielseitig wie Multimeter: Spannungsprüfer + Stromzange LED + LCD 1000V, 200A AC/DC True RMS

- Kleinspannungen bis 24 V: grün, gefährliche Spannungen ab 230 V: rot
- Analoge LED und beleuchtbare digitale LCD-Anzeige
- **2-polige Drehfeldanzeige**
- **Kontaktloser Spannungsprüfer 3-stufig (NCV)**
- 1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm
- Data Hold
- Diodentest
- **LED - Taschenlampe**
- **Vibrationsalarm und Signalton für sichere Rückmeldung in jeder Umgebung**
- Autom. Abschaltung

Lieferumfang: Prüfkabel, Aufschraub-Kontakthülsen für Steckdosen, Bedienungsanleitung



Technische Daten	PAN Allrounder 200AD
Messkategorie (CAT)	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Gewicht (Brutto / Netto)	494 / 296 g
Wechselspannung AC (V ~)	0,1 V - 1000 V
Gleichspannung DC (V =)	0,1 V - 1500 V
Gleichstrom DC (A =)	0,1 A - 200 A
Wechselstrom AC (A ~)	0,1 A - 200 A
Widerstand (Ω)	1 Ω - 100 kΩ
Frequenz (Hz)	1 Hz - 800 Hz
Akustischer Durchgangsprüfer (•)))	< 40 Ω / < 500 kΩ
Zangenöffnung mm	15 mm
Genauigkeit (%)	3 % - 5 %
Abmessungen Gerät	197 x 63 x 36 mm
Benötigte Batterie(n):	2 x 1,5V AAA



PAN Allrounder 200AD Video DE:



PAN Allrounder 200AD Video EN:

