



Dieses portable Steckdosenradio der Marke Dual, bietet Ihnen den Empfang von analogen Radiosendern und kann direkt an die Steckdose angeschlossen werden. Darüber hinaus können Sie Ihre Lieblingsmusik per Bluetooth wiedergeben lassen und verwandeln somit das Dual STR 101 in einen portablen Lautsprecher. Das Gerät kann netzunabhängig betrieben werden, denn es enthält einen integrierten Akku, mit dem Sie bei voller Ladung bis zu 4 Stunden netzunabhängig bei halber Lautstärke Musik hören können. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit über den AUX-IN-Anschluss Ihre Musik von einer externen Audioquelle wiedergeben lassen, wie z.B. Ihrem Smartphone.

### Eigenschaften:

- PLL-UKW Radiotuner zum Empfang von Analogradiosendern
- 20 Senderspeicherplätze für Favoriten
- Bluetooth zur kabellosen Musikübertragung via Smartphone und Tablet mit einer Reichweite von bis zu 10 Metern
- Abnehmbarer Stromstecker zur einfachen Nutzung als Steckdosen- oder portables Radio oder als Bluetooth Lautsprecher
- USB-Charging Anschluss (5V 1A)
- LC-Display mit Beleuchtung
- Eingebaute wieder aufladbare Batterie für netzunabhängige Wiedergabe
- Eingebauter Lautsprecher
- AUX-IN-Eingang (3,5 mm Klinke) für Anschluss externer Audiogeräte wie z.B. Smartphone



Abmessungen Gerät:

130 mm x 121 mm x 48 mm

Abmessungen inkl. Stecker:

130 mm x 121 mm x 90 mm

Gewicht: ca. 420 g

Akkupack :

Li-Po, 3,7 V, 2400 mAh

Laufzeit ca. 4 Std. bei 50% Lautstärke

Leistungsaufnahme Standby:

< 0,5 W

Ausgangsleistung:

2 Watt RMS

Umgebungsbedingungen:

+5 °C bis +35 °C

5% bis 90% relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

UKW-Radio-Empfangsfrequenzen:

UKW 87,5 – 108 MHz

Antenne:

UKW-Teleskopstabantenne

Bluetooth:

2.1 + EDR A2DP, AVRCP, Reichweite ca. 10 m

Anschlüsse:

AUX-IN Anschluss (3,5 mm Klinke)

USB-Charging-Anschluss 5 V/ 1 A

Mini-USB Anschluss zum aufladen

Farbvarianten:

Weiß

Schwarz

EAN Weiß: 4260136675206

EAN Schwarz: 4260136675190

