

LNB

00131937 ANT4344 Universal-Quad-LNB



Highlightstext:


- für digitalen Empfang von SAT-Programmen, z.B. Astra, Eutelsat oder Türk-Sat
- zum Anschluss von bis zu 12 Digital-Receiver in Verbindung mit Hama-Multischaltern 5/6, 5/8, 5/12, 9/4 oder 9/8
- ideal für HDTV
- Feedhornfolie für verbesserten Signaldurchgang
- mit 4 festen Ausgängen (HLo/VLo/HHi/VHi)
- 22-kHz-Umschaltung zwischen Low- und High-Band
- ausziehbares Wetterschutzgehäuse

Technische Eigenschaften:

- Ausgang: F-Kupplung 4x
- Ausführung: Quad-LNB
- Feedhorn Durchmesser: 40 mm
- 22-kHz-Umschaltung: Ja
- Ausgangsfrequenzbereich: 1100-2150 MHz
- Eingangsfrequenzbereich: 10,7 Ghz - 12,75 Ghz
- Oszillatorfrequenz: 10,6 GHz (L2), 9,75 GHz (L1)
- Rauschmaß (typisch): 0,3 dB
- Stromaufnahme (typisch): 180 mA
- Umschaltung, vertikal/horizontal: 14V, 18V
- Verstärkung (typisch): 65 dB
- Farbe: Schwarz

Lieferumfang:

- 1 ANT4344 Universal-Quad-LNB

 4 047443 273611	Marke	Art.Nr.	VE	MB
	THOMSON	00131937	4	1