



Produkteigenschaften

- Effektives, komfortables Energiesparen auf Tastendruck: Beim Verlassen des Zuhauses lassen sich alle MAX! Heizkörperthermostate auf die vordefinierte Absenktemperatur herunterfahren. Beim Betreten werden ebenfalls auf Tastendruck alle Heizkörperthermostate entsprechend der individuell eingestellten Wochenprogramme hochgefahren
- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Montageorts dank Batteriebetrieb
- Einfache Wandmontage im mitgelieferten Wechselrahmen durch Verschrauben bzw. Aufkleben der Montageplatte oder einfache Integration in bestehende Schalterserien folgender Hersteller: Berker (S.1, B.1, B.3, B.7 Glas), GIRA (System 55, Standard 55, E2, E22, Event, Esprit), Merten (1-M, Atelier-M, MSmart, M-Arc, M-Star, M-Plan) und JUNG (A 500, AS 500, A plus, A creation), ELSO (Joy)
- Lange Batterielebensdauer von bis zu 5 Jahren (Alkaline-Batterien)
- Individuelle Anpassung der Schaltfunktion mit der MAX! Software

Technische Daten

Versorgungsspannung:	2x 1,5 V LR03/Micro/AAA Batterien
Stromaufnahme:	50 mA max.
Batterielebensdauer:	5 Jahre (typ.)
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	86 x 86 x 21,5 mm (mit Rahmen)
Gewicht:	85 g (inkl. Batterien)
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	> 100 m

Logistische Daten

Artikelnummer:	99011
EAN-Code:	4047976990115
Kurzbezeichnung:	BC-PB-2-WM-2
Verpackungseinheit:	90
Maße Verpackung:	122 x 112 x 48 mm
Gesamtgewicht:	184 g

Lieferumfang

1x MAX! Eco Taster
2x 1,5 V LR03/Micro/AAA Batterien
1x Wechselrahmen
1x Montageplatte
6x Schrauben
2x Dübel
2x Klebestreifen
1x Bedienungsanleitung in DE/EN (weitere Sprachen auf Anfrage)