

SH4-90155

Funk-Magnetkontakt-Timer-Funktion

Magnetkontakt

Funk-Magnetkontakt. Konzipiert für Türen und Fenster.
Kontrollieren Sie Dauer in der der Empfänger eingeschaltet bleibt.

Frequenz	433,92 MHz
Anlernknopf	Ja
Bereich	30 m
Anzahl der Kanäle	1
Anzahl von koppelbaren Geräten	99
Batterieformat	Knopf-Batterie
Batterieanzahl	1
austauschbare Batterie	Ja
Kompatibel mit	Smarthome Basic



Logistische Daten - Intrastat Code: 8536508090

Verpackung: h x b x D (cm): 19,5 x 12,5 x 6 | : 8711658434667 | Bruttogewicht (kg): 0,09 | Nettogewicht (kg): 0,09

Umkarton: h x b x D (cm): 43,5 x 33,5 x 41 | : 8711658436692 | Bruttogewicht (kg): 3,24

Stückzahlen: Per Umkarton: 36 | Auf Palette: 864 | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 1 x 24 | 20FT / 40FT / HQ: 19968 / 39936 / 43930